



TRE221



IP55



Funk AP Jalousieausgang 1fach IP55, quicklink

Funk AP Jalousieausgang 1fach IP55, quicklink
AP-Ausgangsgerät IP55 zum Schalten von Jalousien oder Rollläden in Verbindung mit quicklink Funkprodukte als werkzeuglose quicklink-Konfiguration oder oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in bidirektionale Befehle um. Funktionen: Jalousie, Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. Einbau in UP Dosen 60mm.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : TRE221

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50
Schaltstrom	10 A
Funk Empfangsfrequenz	868.3 MHz
Funkprotokoll	KNX-Funk
Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger
Funk-Sendereichweite (Freifeld)	max. 100 m
Transmitter duty cycle	1
Funk-Sendereichweite (Gebäude)	max. 30 m
Empfänger-Kategorie	2
Umschaltzeit bei Richtungswechsel	< 0.6 s
Lamellenverstellung bei Signaldauer	< 1 s
Abmessungen (L x B x H)	150 x 85 x 35 mm
Farbe	polarweiß matt
Taste / Tasterknopf	mit Konfigurations- und Funktions-Taste
LED	mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-LED (Relais geschlossen)
Bedienung	mit Handbetätigung Auf/Ab
Quicklink-Funktionen	quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster
Funktion	Resetfunktion (auf Werkseinstellung) ; Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar ; easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen
Lichtszene	Speicherung von Szenen sperrbar, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
ETS-Zusatz-Funktionen	ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, Zustandsanzeige, 2 x Alarm
Programmieren	werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
Schaltart / Variante	mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten
Zugentlastung	mit Montageplatte und Zugentlastungen
Busanschluss	Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System

