


**PC-03AC/DC48
PC-03AC/DC60**

Primär getaktetes Schaltnetzteil, Power Compact
Primary switched mode power supply, Power Compact
Alimentation à découpage primaire, Power Compact

Fig. 1



deutsch

Installation

Das Betriebsmittel immer im spannungsfreien Zustand montieren und verdrahten. Die Installation ist entsprechend den örtlichen Gegebenheiten, einschlägigen Vorschriften, nationalen Unfallverhütungsvorschriften und den anerkannten Regeln der Technik durchzuführen. Dieses elektrische Betriebsmittel ist eine Komponente, die zum Einbau in elektrische Anlagen oder Maschinen bestimmt ist und erfüllt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU). Der geforderte Mindestabstand zu benachbarten Teilen ist einzuhalten, um die Kühlung nicht zu behindern!

Anschluss

Fig. 1

- 1 DC Ausgänge (++-) und potentialfreier „DC OK“ Kontakt
- 2 LED Statusanzeige „DC OK“
- 3 Einstellung der Ausgangsspannung
- 4 AC Netzeingang (L N PE)

Montage

Fig. 2

- AUF TRAGSCHIENE AUFRASTEN
- I) Gerätevorderseite leicht nach oben drehen
 - II) Auf Hutschiene aufsetzen
 - III) Bis zum Anschlag nach unten schieben
 - IV) Unten gegen die Befestigungsebene drücken (klick)
 - V) Leicht am Gerät rütteln, um Verriegelung zu prüfen

Fig. 2







Fig. 3




Ausgangskennlinie
Output characteristic
Puissance caractéristique

Fig. 4



Leitung 1 + 2 = Leitungslänge
Conductor 1 + 2 = Cable length
Câble 1 + 2 = Longueur de câble



Derating

Auslösen von Standard-Leitungsschutzschaltern

Die aufgeführten Leitungslängen sind experimentell bei ca. 25° C ermittelt worden. Sie dienen als Richtwert für die Auslegung der DC-seitigen Absicherung durch Leitungsschutzschalter und sollten in der jeweiligen Applikation kundenseitig überprüft werden. (Fig. 4)

Kabelquerschnitt (mm²)	0,75	1,5	2,5	4	6	10
PC-0348-160-0, -2, -4, -6						
PC-0360-160-0, -2, -4, -6						
Leitungslänge (m) mit LS B4	40 m					
Leitungslänge (m) mit LS B6	20 m	40 m				
Leitungslänge (m) mit LS B10			20 m	40 m	40 m	40 m
Leitungslänge (m) mit LS C2	40 m					
Leitungslänge (m) mit LS C4	20 m	40 m				
Leitungslänge (m) mit LS C6		20 m	20 m	40 m	40 m	40 m
Leitungslänge (m) mit LS K2		20 m	40 m	40 m	40 m	40 m
Leitungslänge (m) mit LS K4			40 m	40 m	40 m	40 m
Leitungslänge (m) mit LS K6				20 m	40 m	40 m

english

Installation

Always disconnect the equipment from the mains supply, before commencing installation or wiring. Installation must be carried out according to the prevailing local conditions and safety regulations, national accident prevention regulations and the generally accepted rules of technology. This equipment is a component designed for installation into electrical systems and machines, and fulfils the requirements of the low voltage guidelines (2014/35/EU). The required minimum spacing to neighbouring components must be observed to guarantee the required cooling!

Connection

Fig. 1

- 1 DC Outputs (++-) and potential-free "DC OK" Signal contact
- 2 LED Signalling "DC OK"
- 3 Setting of output voltage
- 4 AC Line input (L N PE)

Mounting

Fig. 2

- SNAP ON SUPPORT RAIL
- I) Tilt the unit slightly rearwards
 - II) Fit the unit over top hat rail
 - III) Slide it downward until it hits the stop
 - IV) Press against the bottom front side for locking (click)
 - V) Shake the unit slightly to check the locking action

Fast tripping of standard bi-metal circuit breakers

The specified cable lengths are theoretical values only and were determined in respect to approx. 25° C. They serve only as a guide for determining the protection through a standard circuit breaker and must be verified in the respective application. (Fig. 4)

Cable cross-section (mm²)	0,75	1,5	2,5	4	6	10
PC-0348-160-0, -2, -4, -6						
PC-0360-160-0, -2, -4, -6						
Cable length with CB B4	40 m					
Cable length with CB B6	20 m	40 m				
Cable length with CB B10			20 m	40 m	40 m	40 m
Cable length with CB C2	40 m					
Cable length with CB C4	20 m	40 m				
Cable length with CB C6		20 m	20 m	40 m	40 m	40 m
Cable length with CB K2		20 m	40 m	40 m	40 m	40 m
Cable length with CB K4			40 m	40 m	40 m	40 m
Cable length with CB K6				20 m	40 m	40 m

français

Installation

Eviter tout contact avec des éléments conducteurs/sous tension. Ne jamais monter ou câbler le matériel lorsqu'il est sous-tension. L'installation doit être réalisée conformément aux recommandations locales, aux normes de sécurité en vigueur, aux directives nationales de prévention des accidents ainsi qu'aux normes techniques reconnues. Cet équipement est un composant destiné à un montage sur des installations électriques ou sur des machines, il remplit les exigences de la directive basse tension (2014/35/EU). Pour garantir une convection suffisante, respecter le dégagement minimale!

Connexion

Fig. 1

- 1 Sortie CC (++-) et sans potentiel "DC OK" Signal sortie
- 2 LED Indicateur "DC OK"
- 3 Réglage de la tension de sortie
- 4 Entrée CA (L N PE)

Montage

Fig. 2

- MONTAGE: ENCLIQUETER SUR LE PROFILÉ
- I) Pousser le module légèrement en arrière
 - II) Le placer sur le profilé
 - III) Pousser vers le bas jusqu'à la butée
 - IV) Pousser vers l'avant pour encliqueter (click)
 - V) Secouer légèrement pour vérifier l'encliquetage

Déclenchement des disjoncteurs standards

Les longueurs de câble sont déterminées expérimentalement à environ 25° C. Ils servent de repères pour la conception de la protection côté DC par disjoncteur et doivent être vérifiés par le client dans l'application respectif (Fig. 4)

Section du câble (mm²)	0,75	1,5	2,5	4	6	10
PC-0348-160-0, -2, -4, -6						
PC-0360-160-0, -2, -4, -6						
Longeurs de câble avec DJ B4	40 m					
Longeurs de câble avec DJ B6	20 m	40 m				
Longeurs de câble avec DJ B10			20 m	40 m	40 m	40 m
Longeurs de câble avec DJ C2	40 m					
Longeurs de câble avec DJ C4	20 m	40 m				
Longeurs de câble avec DJ C6		20 m	20 m	40 m	40 m	40 m
Longeurs de câble avec DJ K2		20 m	40 m	40 m	40 m	40 m
Longeurs de câble avec DJ K4			40 m	40 m	40 m	40 m
Longeurs de câble avec DJ K6				20 m	40 m	40 m

deutsch

Technische Daten

Eingangsdaten	Input data
Eingangsnennspannung	Nominal input voltage
Eingangsspannungsbereich	Input voltage range
Nennfrequenzbereich	Frequency range
Eingangsnennstrom (Nennlast)	Nominal input current (nominal load)
Einschaltstrombegrenzung	Inrush current limitation
Einschaltzeit nach Anlegen der Netzspannung	Turn-on time after applying the main voltage
Netzausfallüberbrückungszeit (Nennlast)	Mains buffering (full load)
Eingangssicherungen intern (PC-03xx-xxx-4, PC-03xx-xxx-6)	Internal fuses (PC-03xx-xxx-4, PC-03xx-xxx-6)
Empfohlener Leitungsschutzschalter (Charakteristik)	Recommended power circuit breaker (characteristic)
Transienten Überspannungsschutz	Transient surge voltage protection
Varistor	varistor
Anschlüsse Eingang	Terminals input
Ausgangsdaten	Output data
Ausgangsnennspannung	Nominal output voltage
Ausgangsspannungsbereich	Output voltage range
Ausgangsstrom	Nominal output current
Power Boost (PC-03xx-xxx-2, PC-03xx-xxx-4)	Power Boost (PC-03xx-xxx-2, PC-03xx-xxx-4)
Ausgangsstrombegrenzung	Output current limitation
Konstantstrom	constant current
Parallelschaltbar	Parallel operation
Serienschaltbar	Serial operation
Verlustleistung Leerlauf / Nennlast	Power losses (Stand-by / nominal load)
Max. Verlustleistung	Maximum power losses
Wirkungsgrad	Efficiency
Restwelligkeit (Nennlast)	Ripple/noise
Rückspesisefestigkeit	Resistance to reverse feed max. (nominal load)
Schutz gegen interne Überspannung (OVP)	Protection against internal surge voltage (OVP)
Anschlüsse Ausgang	Terminals output
Signalisierung	Signaling
Statusanzeige „DC OK“	LED grün leuchtet dauerhaft
LED grün leuchtet dauerhaft	LED green lit permanently
Signalausgang „DC OK“	Relais, Kontakt geschlossen:
Relais, Kontakt geschlossen:	Signal contact "DC OK"
Relais, Kontakt geschlossen:	Relay, contact closed
Anschlüsse Signalisierung	Terminals signaling
Umwelt	Environment
Lagertemperatur	Storage temperature
Umgebungstemperatur	Operational temperature
Derating	Derating
Konvektionskühlung	Convection cooling
Luftfeuchtigkeit	Humidity
keine Betauung	no condensation
Erforderlicher Mindestabstand (seitlich)	Required minimum spacing (left / right)
Erforderlicher Mindestabstand (oben / unten)	Required minimum spacing (over / under)
Allgemeine Daten	General data
Schutzart nach IEC 60529	Degree of protection acc. to IEC 60529
Schutzklasse nach EN 61140	Protection class acc. to EN 61140
Überspannungskategorie	Overvoltage category
Einsatz in Bereichen mit Verschmutzungsgrad 2	For installation in Pollution Degree 2 environment
Zum Anschluss Kupferkabel mit min. 75° C verwenden	Use Copper Conductors only, rated 75° C
Normen	Safety standards
Sicherheit	Safety
EMV	EMC
Schutzkleinspannung (SELV/PELV)	Safety extra-low voltage (SELV/PELV)
CE gemäß 2014/30/EU	CE acc. to 2014/30/EU
Prüfzeichen	Markings
UL	UL
GL (in Vorbereitung)	GL (in preparation)
Mechanische Daten	Mechanical data
Befestigung auf Normprofilischiene DIN TH35	Mounting on standard rail DIN TH35
Gewicht	Weight
Maße (B x H x T)	Tiefe inklusive TH 35-7,5-DIN-Schiene
Dimensions (W x H x D)	Depth incl. DIN 35-7,5 rail
Bestellnummern	Order Numbers
Bestellnummer	Order Number

english

Technical data

français

Données techniques

PC-0348-200-0 PC-0348-200-2 PC-0348-200-4 PC-0348-200-6		PC-0360-160-0 PC-0360-160-2 PC-0360-160-4 PC-0360-160-6	
Entrée		400 - 500 Vac	
Tension nominale d'entrée		320 - 575 Vac (450 - 800 Vdc)	
Plage de tension d'entrée		390 - 575 Vac (550 - 800 Vdc)	
Gamme de fréquences		47 Hz - 63 Hz / 0 Hz	
Courant d'entrée nominale (charge nominale)		2,01 A (400 Vac) / 1,63 A (520 Vac)	2,02 A (400 Vac) / 1,60 A (520 Vac)
Limitation courant démarrage		< 30 A, NTC	
Durée démarrage après connexion de la tension réseau		1,4 s (400 Vac)	1,5 s (400 Vac)
Protection contre microcoupures pour charge nom.		12 / 4 ms (400 Vac / 330 Vac)	12 ms (400 Vac)
Fusible internes (PC-03xx-xxx-4, PC-03xx-xxx-6)		3 x 6,3 AT	
Fusible en amont homologué Disjoncteur de circuit (caractéristique)		6 A, 10 A, 16 A (B, C)	6 A, 10 A, 16 A (B, C)
Protection contre les transitoires		varistance	
Bornes d'entrée		Push-In, max 2,5 mm ²	
Sortie			
Tension nominale de sortie	48 Vdc ± 1 %		
Plage de la tension de sortie	40 ... 56 Vdc		
Courant nominal de sortie	20 A		
Power Boost (PC-03xx-xxx-2, PC-03xx-xxx-4)	30 A / 5 s		
Limitation de courant de sortie	de courant constant		typ. 22 A
Parallèlement opérationnelle		✓	
Serial opérationnelle		✓	
Puissance dissipée (vide/charge nom.)		5 W / 71,1 W (400 Vac)	75 W / 68,9 W (400 Vac)
Dissip. puissance max.		74,5 W (520 Vac / 48 V / 20 A)	71,1 W (520 Vac / 60 V / 16 A)
Rendement		typ. 93 %	
Ondul. résid. (charge nom.)		typ. 25 mVss	
Protection contre courants d'amont		max. 63 Vdc	
Protection contre surtensions internes		max. 63 Vdc	
Bornes de sortie		Push-In, max 16 mm ²	
Signalisation			
Indicateur "DC OK"	LED vert allumée en permanence		Uout > 39 V
Sortie signal "DC OK"	Relais, contact fermé		Uout > 39,2 V max. 30 V / 1 A
Bornes de signal	Push-In, max 2,5 mm ²		
Environnement			
Température ambiante stockage	-25 °C ... +85 °C		
Température ambiante service	-25 °C ... +70 °C Anlauf bei -40 °C typgeprüft -25 °C ... +70 °C Device start at -40 °C type-tested		
Derating	-2,5 %/K > +55 °C		
Refroidissement par convection	✓		
Humidité	sans condensation		5 ... 96 %
Distance minimale requise (latéral)	---		
Distance minimale requise (haut / bas)	50 mm		
Autres caractéristiques			
Degré de protection selon IEC 60529	IP 20		
Classe de protection selon EN 61140	I		
Catégorie de surtension	III		
Pour installation dans un environnement de pollution 2	✓		
Utiliser uniquement des câbles de connexion en cuivre supportant des plages de températures 75° C	✓		
Normes			
Sécurité	EN 61558-2-16, EN 60950-1		
EMC	EN 61204-3		
Faible tension de protection (SELV/PELV)	IEC 60364-4-41 (DIN VDE 0100-410)		
Conforme à la directive 2014/30/EU	✓		
Approbation			
UL	UL/CSA 60950 recognised, UL 508 listed UL-Notes: Overcurrent protection is to be supplied max. 16 A. Output disconnecting means shall be provided during installation. GL (Germanischer Lloyd) classified, Environmental category: C, EMC2		
GL (in Vorbereitung)	GL (in preparation)		
Caractéristiques mécaniques			
Encliquette sur les profilés 35 mm	✓		
Poids	2,8 kg		
Dimensions (L x H x P)	profondeur avec TH35-7,5		126 x 127 x 178 mm
Números de produit			
PC-0348-200-0	PC-0360-160-0		
PC-0348-200-2	PC-0360-160-2		
PC-0348-200-4	PC-0360-160-4		
PC-0348-200-6	PC-0360-160-6		