

# Inbouw RF-ontvanger met rolluikfunctie

05-333

4 jaar  
garantie

Deze miniontvanger gebruik je voor de bediening van rolluiken en jaloezieën. Door zijn beperkte afmetingen monteer je hem heel gemakkelijk. Hij werkt met wand- en handzenders. Zijn looptijd bedraagt 90 seconden. Met de 2-knopsmodi kun je:

- de rolluiken en jaloezieën openen, sluiten en stoppen;
- de lamellen draaien.

## Technische gegevens

Inbouw RF-ontvanger met rolluikfunctie

- Max. 32 zenders per ontvanger
- Max. schakelstroom: 4 A/ 230 Vac
- Voeding: 230 V 50 Hz
- Max. zendbereik in een gebouw 30 m
- Max. zendbereik in open veld: 100 m
- Modulatietype: FSK
- Niet compatibel met de draadloze bridge
- Maximale nominale waarde vermogensschakelaar: 6 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Communicatieprotocol: Easywave
- Werkfrequentie: 868.3 GHz
- Gewicht: 76 g
- Afmetingen (HxBxD): 49 x 70 x 29 mm
- Markering: CE

CE

## Aansluitschema

