



Muttern, Unterlagsscheiben, Fächerscheiben

Muttern MU, Unterlagsscheiben U und Fächerscheiben F passen auf die Gewindebolzen der Buchsen B...N und B...AR-N sowie

Stecker S...N und S...AR-N. Muttern MUE und Unterlagsscheiben UE passen zu unseren Einbaubuchsen BL...N zum Einschrauben

in Stromschienen. Alle Typen MU und U sind aus Messing gefertigt und versilbert. Fächerscheiben sind aus Stahl, verzinkt.

Bestell-Nr.	Typ	Abmessungen (mm)			DIN	Abbildung
		A	B	SW		
08.0001	MU0,5D/M3	M3	1,8	5,5	439	
08.0002	MU0,5D/M4	M4	2,2	7	439	
08.0003	MU0,5D/M5	M5	2,7	8	439	
08.0004	MU0,5D/M6	M6	3,2	10	439	
08.0005	MU0,5D/M8	M8	4	13	439	
08.0006	MU0,5D/M10	M10	5	17	439	
08.0007	MU0,5D/M12	M12	6	19	439	
08.0008	MU0,5D/M14	M14	7	22	439	
08.0009	MU0,5D/M16	M16	8	24	439	
08.0010	MU0,5D/M18	M18	9	27	439	
08.0011	MU0,5D/M20	M20	10	30	439	
08.0012	MU0,5D/M24x2	M24x2	12	36	439	
08.0013	MU0,5D/M30x2	M30x2	15	46	439	
08.0014	MU0,5D/M36x3	M36x3	18	54	439	
08.0101	MU0,8D/M3	M3	2,4	5,5	934	
08.0102	MU0,8D/M4	M4	3,2	7	934	
08.0103	MU0,8D/M5	M5	4	8	934	
08.0104	MU0,8D/M6	M6	5	10	934	
08.0105	MU0,8D/M8	M8	6,5	13	934	
08.0106	MU0,8D/M10	M10	8	17	934	
08.0107	MU0,8D/M12	M12	10	19	934	
08.0108	MU0,8D/M14	M14	11	22	934	
08.0109	MU0,8D/M16	M16	13	24	934	
08.0110	MU0,8D/M18	M18	15	27	934	
08.0111	MU0,8D/M20	M20	16	30	934	
08.0112	MU0,8D/M24x2	M24x2	19	36	934	
08.0113	MU0,8D/M30x2	M30x2	24	46	934	
08.0114	MU0,8D/M36x3	M36x3	29	55	934	