

# FireAngel

## WTSL-F-1EU Controller Modul

DE

Wi-Safe<sup>®</sup> 2



**Versiegelte Batterie für die gesamte Betriebsdauer**

**Hohe** 90mm  
**Breite** 90mm  
**Tiefe** 22.5mm  
**Gewicht** 131g



### Leistungsmerkmale

- Remoteschnittstelle für bis zu 50 Produkte (Rauch/Hitze/CO) innerhalb der Wi-Safe 2 Produktreihe.
- Testtaste - Ermöglicht das Testen aller verbundenen Melder von einer zentralen Stelle aus.
- Stummschalttaste - Stummschaltung aller vernetzten Rauch- und Hitzemelder.
- Lokalisieren - Stummschaltung aller funkvernetzten Melder bis auf den alarmlösenden Melder.
- Speicherfunktion - Falls einer der Alarm Indikatoren alle 10 Sekunden blinkt, deutet dies darauf hin, dass kürzlich entweder ein Rauch- oder Kohlenmonoxidmelder ausgelöst hat.
- Rauch/Hitze- & Kohlenmonoxididentifikation.

### Technische Daten

<b>Leistungsfähigkeit</b>	Nicht herausnehmbare, versiegelte 10-Jahres Alkaline Batterien
<b>Technologie</b>	Wi-Safe 2
<b>Betrieb</b>	DC
<b>Installationsort</b>	Wand / Tragbar
<b>Betriebstemperatur</b>	+4°C bis +38°C
<b>Betriebsfeuchtigkeit</b>	Bis zu 90% RH% nicht kondensierend
<b>Lagertemperatur</b>	-20°C bis 60°C
<b>Feuchtigkeit bei Lagerung</b>	Bis zu 93% RH nicht kondensierend
<b>Garantie</b>	5 Jahre
<b>Verpackungseinheit</b>	4
<b>Zertifizierung</b>	CE
<b>Betriebsfrequenz</b>	868 MHz
<b>Max Anzahl an verbundenen Geräten (Netzwerk)</b>	50 Einheiten
<b>Vernetzung</b>	Multidirektionale Kommunikation
<b>Kompatibilität</b>	Zu allen FireAngel Produkten kompatibel
<b>Reichweite</b>	AC & Wi-Safe 2 Produkte 35m (über 200 m bei klarer Luft)

GN3642R2/S2