

# Sokkel voor draadloze schakelaar met 2 bedieningsknoppen

410-00001

4 jaar  
garantie

Met deze draadloze schakelaar bedien je maximaal 2 kringen, onafhankelijk van elkaar, maar afhankelijk van de instelling van de ontvangers. Je gebruikt de schakelaar voor 1-knops- en 2-knopsfuncties.

## Technische gegevens

Sokkel voor draadloze schakelaar met 2 bedieningsknoppen.

- Elke zender kan een onbeperkt aantal ontvangers sturen
  - Elke ontvanger kan door max. 32 zenders gestuurd worden
  - Zendbereik: max. 30 meter binnenshuis, 100 meter in de open ruimte
  - Modulatietype: FSK
  - Geleverd compleet met batterij en voorgeprogrammeerd zendadres
  - Toetsen en afdekplaten afzonderlijk bestellen.
  - Voedingsspanning: via batterij 3 V DC (meegeleverd)
  - Montage: met de bijgeleverde kleefstrips of schroeven
  - Frequentieband: 868,0 – 868,6MHz
  - Kan communiceren met de connected controller door de USB RF-interface aan te sluiten op een vrije USB-poort van de connected controller
  - Niet compatibel met de draadloze bridge
- 
- Communicatieprotocol: Easywave
  - Maximaal radiofrequent vermogen: -1.3 dBm
  - Werkfrequentie: 0.8683 GHz
  - Afmetingen (HxBxD): 71 x 103 mm
  - Gewicht: 20 g
  - Markering: CE



**niko**

## Afmetingen

