


Typ **ZB150-125**  
 Katalog Nr. **278465**



### Lieferprogramm

|  |                |   |   |
|--|----------------|---|---|
| Sortiment  |                |   | Bimetallrelais ZB bis 150 A                               |
| Sortiment  |                |   | Zusatzausrüstung  |
| Zubehör  |                |   | Motorschutzrelais   |
| Baugröße   |                |   | ZB150   |
| Phasenausfallempfindlichkeit   |                |   | IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102                           |
| Beschreibung   |                |   | Test-/Aus-Taste<br>Reset-Taste Hand/Auto<br>Freiauslösung |
| Montageart   |                |   | Direktanbau   |
|  | I <sub>r</sub> | A | 95 - 125  |

### Hilfsschalter

|                |  |  |   |
|----------------|--|--|---|
| S = Schließer  |  |  | 1 S   |
| Ö = Öffner     |  |  | 1 Ö   |
| verwendbar für |  |  | DILM80<br>DILM95<br>DILM115<br>DILM150<br>DILM170<br>DILMF80<br>DILMF95<br>DILMF115<br>DILMF150<br>DIULM80<br>DIULM95<br>DIULM115<br>DIULM150<br>SDAINLM140<br>SDAINLM165<br>SDAINLM200<br>SDAINLM260 |

### Kurzschlusschutz

|  |       |   |     |
|--|-------|---|-----|
| Zuordnungsart „1“<br> | gG/gL | A | 315 |
| Zuordnungsart „2“<br> | gG/gL | A | 250 |

### Hinweise

Überlastauslöser: Auslöseklasse 10 A

Kurzschlusschutz: Bei Direktanbau max. zulässige Sicherung des Schützes beachten.

Geeignet zum Schutz von Ex e-Motoren.



II(2)G [Ex d] [Ex e] [Ex px], II(2)D [Ex p] [Ex t]

PTB 10 ATEX 3010

Handbuch MN03407005Z-DE/EN beachten.

### Hinweise

am Schütz direkt angebaut