



Safety Starters

S2 4-22W SER 220-240V BL LIS/12X25CT

Serie Blue glow Sicherheits-Starter zum Zünden von Leuchtstofflampen mit elektromagnetischem Vorschaltgerät (KVG). Kunststoffgehäuse schwer entflammbar mit Funkentstörungs-Kondensator

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Systembeschreibung	Tandembetrieb

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	4 22 W
Impulsspannung (min.)	800 V
Primärspannung (min.)	70 V
Spannung (Nom)	220-240 V

Systemeigenschaften	
Kondensator	Ja

Mechanische Kenndaten	
Gehäusefarbe	Blau

Sockelinformation	2 Pin
-------------------	-------

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	872790088644300
Bestell-Produktname	S2 4-22W SER 220-240V BL LIS/12X25CT
EAN/UPC - Produkt	8727900886443
Bestellcode	88644300
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	300
SAP-Material	928390610114
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	7,000 g

Safety Starters

Abmessungsskizzen

F

Product	C (max)	E (max)
S2 4-22W SER 220-240V BL LIS/12X25CT	40,3 mm	21,5 mm

S2 4-22W SER 220-240V BL LIS/12X25CT

