

Sicherungsschublade für Sicherungseinsätze 5x20mm resp. 6.3x32mm

Standard oder Medizinal Sicherungshalter



Sicherungshalter "Fingergrip" mit Spannungswähler
(Sicherungseinsätze nicht enthalten)

Sicherungsschublade "Extrasafe" ohne Spannungswähler
(Sicherungseinsätze nicht enthalten)



Beschreibung

- Komponente:
Schnapp, Rückseitige Montage
- 2 Funktionen:
Sicherungshalter für Gerätesicherungseinsätze 5 x 20 mm oder 6.3 x 32 mm, Spannungswählereinsatz
- Zugelassen mit Gerätesteckerkombielement

Merkmale

- Die Schublade des Sicherungshalters erfüllt die Anforderungen der Norm IEC/EN 60601-1 für medizinische Geräte
- Die Schublade «Finger-Grip» kann von Hand entfernt werden
- Zusätzliche Sicherheit durch den Einsatz der "Extra-Safe"-Schubladen
- Mit Ersatzsicherungsfach
- Geeignet für den Einsatz in Geräten nach IEC 60950

Weitere Ausführungen auf Anfrage

- Schublade mit anderen Spannungswerten

Referenzen

Passend zu Typ:

Weblinks

[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformationen](#), [Zulassungen](#), [CE-Konformitätserklärung](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [Mating Connectors](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [CAD-Zeichnungen](#), [Zubehör](#), [Montageanleitung](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Spannungswähler-Einsätze

Index	Aufdruck auf Spannungswähler/ Anschluss Nr.					
	KEC	1	2	3	4	
yy	KD	3	4	5	6	
00		-	-	-	-	
01		100	120	220	240	
02		110	150	220	-	
03		110	-	220	-	
04		110	220	240	-	
05		115	-	230	-	
06		117	220	240	-	
08		110 V	-	220 V	-	
09		220	-	240	-	
10		115	220	240	-	
11		110	120	220	240	
12		115	230	240	-	
13		100	110	220	240	
14		100	117	220	240	
15		100	115	230	-	
16		100	120	230	240	
17		115	120	230	240	
18		115	-	240	-	
19		220	120	240	230	
20		100	120	230	-	
21		100	-	220	-	
22		100	120	220	230	
23		100	110	120	-	

Index yy	KEC KD	Aufdruck auf Spannungswähler/ Anschluss Nr.			
		1 3	2 4	3 5	4 6
24		200	220	240	-
25		120	-	230	-
27		115	200	230	-
28		-	230	240	-
29		100	117	125	-
30		117	220	240	100
31		117	220	240	100
32		100	110	230	240
34		110	115	230	240
35		100	115	230	240
36		100	110	200	230
37		115	230	240	100
38		110	230	220	240
39		220	230	240	-
40		100	110	127	230
42		100	115	120	230
43		115	-	230	-
44		100	115	127	230
45		100	115	230	127
46		100	120	200	230
48		100	120	208	230
yy		-	-	-	-

Index "yy" entspricht den letzten 2 Ziffern der Bestellnummer in der Variantentabelle

Varianten

Montageart	Sicherungseinsatz	Geräte-Sicherungshalter	Kommentar	Bestellnummer
Fingergrip	5 x 20	1-polig	-	4303.2114.yy
Extra-Safe	5 x 20	1-polig	-	4303.2124.yy
Fingergrip	5 x 20	1-polig	-	4303.2406
Extra-Safe	5 x 20	1-polig	-	4303.2408
Fingergrip	5 x 20	1-polig	Ersatzsicherungsfach	4303.2416
Fingergrip	5 x 20	2-polig	-	4303.2014.yy
Extra-Safe	5 x 20	2-polig	-	4303.2024.yy
Fingergrip	5 x 20	2-polig	-	4303.2401
Extra-Safe	5 x 20	2-polig	-	4303.2403
Fingergrip	5 x 20	2-polig	Kurzschlussfeder auf Seite N	4303.2036.yy
Extra-Safe	5 x 20	2-polig	Kurzschlussfeder auf Seite N	4303.2037.yy
Fingergrip	5 x 20	2-polig	Kurzschlussfeder auf Seite N	4303.2411
Extra-Safe	5 x 20	2-polig	Kurzschlussfeder auf Seite N	4303.2413
Fingergrip	6.3 x 32	1-polig	-	4303.2614.yy
Extra-Safe	6.3 x 32	1-polig	-	4303.2624.yy
Fingergrip	6.3 x 32	1-polig	-	4303.2906
Extra-Safe	6.3 x 32	1-polig	-	4303.2908
Fingergrip	6.3 x 32	2-polig	-	4303.2514.yy
Extra-Safe	6.3 x 32	2-polig	-	4303.2524.yy
Fingergrip	6.3 x 32	2-polig	-	4303.2714.yy
Extra-Safe	6.3 x 32	2-polig	-	4303.2737.yy
Fingergrip	6.3 x 32	2-polig	-	4303.2901
Extra-Safe	6.3 x 32	2-polig	-	4303.2903
Fingergrip	6.3 x 32	2-polig	Kurzschlussfeder auf Seite N	4303.2536.yy
Extra-Safe	6.3 x 32	2-polig	Kurzschlussfeder auf Seite N	4303.2537.yy
Fingergrip	6.3 x 32	2-polig	Kurzschlussfeder auf Seite N	4303.2911
Extra-Safe	6.3 x 32	2-polig	Kurzschlussfeder auf Seite N	4303.2913

Montageart	Sicherungseinsatz	Geräte-Sicherungshalter	Kommentar	Bestellnummer
------------	-------------------	-------------------------	-----------	---------------

"yy" siehe Spannungswählereinsatz-Tabelle

Verpackungseinheit 50 ST
