

Bezeichnung	Farbe Ausführung	Art.Nr.	Preise in EUR		Rabattgruppe	Info
			exkl. MWSt.	inkl. MWSt.		
Vernetzte Zutrittslösung - ekey net						

Planungsschritte ekey net

- 1 Wählen Sie die passende Lizenz je nach gewünschten Funktionen (siehe graues Fenster unten):**
 - a) ekey net business
 - b) ekey net light

In der Regel wird light im Privatbereich, business im Gewerbebereich genutzt; Aufrüstung von light auf business möglich
- 2 Wählen Sie das passende System nach der Größe des Projektes und den Wünschen des Kunden:**
 - a) ekey net S (40 Finger pro Scanner)
 - b) ekey net M (200 Finger pro Scanner)
 - c) ekey net L (2000 Finger pro Scanner)

Die Scanner können untereinander in einem Projekt gemischt werden, die Software verwaltet unbegrenzte Benutzeranzahl
- 3 Wählen Sie den/die passenden Fingerscanner nach Bauform und Integration:**
 - a) aufputz AP, optional mit RFID oder Indoor (mit oder ohne Zubehör)
 - b) integra 2.0 mit Wandeinbauset oder "normal" zur Integration in bauseitige Ausfräsung (Türblatt)
 - c) unterputz UP, optional mit RFID oder Indoor
 - d) FSB Stangengriff (Fordern Sie bitte gesonderte Preisliste an)

Einbauhöhe beachten: AP = 135cm, integra + UP = 155cm)
- 4 Wählen Sie die passende Steuereinheit nach den gewünschten Kriterien:**
 - a) Steuereinheit mini 1/2 Relais - passt auf Hutschiene
 - b) Steuereinheit aufputz 3 Relais - Ideal für Nachrüstung im Sichtbereich
 - c) Steuereinheit REG 4 Relais im Schaltschrank auf Hutschiene
 - d) Steuereinheit integra 2 Relais - Für Einbau in Türblatt (Fordern Sie bitte die gesonderte Preisliste an)

Anzahl der Relais für verschiedene Funktionen, z.B. Alarmanlage beachten, bei Indoor keine separate Steuereinheit notwendig
- 5 Zur Vernetzung und Inbetriebnahme benötigen Sie noch folgende Komponenten:**
 - a) LAN-Konverter - passt auf Hutschiene; Wir empfehlen pro Tür einen Konverter zu verwenden
 - b) Server/PC - WIN-Betriebssysteme bitte auf der Webseite nachlesen - Empfehlung: Vorinstallierter ekey Server
 - c) ekey bit - zum Einlesen am PC, kann aber auch über einen Fingerscanner an der Tür eingelesen werden
- 6 Netzteil** nicht vergessen: Wenn Sie das Schließsystem mitversorgen wollen, dann auf richtige Voltzahl, Ampere und Gleich- oder Wechselstrom achten!
 Beim **Schließsystem** gibt es neben E-Öffnern (Tür ist nicht versperrt) Motorschlösser auch für die Nachrüstung oder Sie nehmen unseren digitalen Schließzylinder!
- 7 ACHTUNG:** Vergessen Sie nicht die Inbetriebnahme-, Konfigurations- und Einschulungskosten; dafür stehen Ihnen unsere GOLD- od. zertifizierten Partner zur Verfügung, oder Sie zertifizieren sich über unsere ekey Academy - siehe Webseite

Bestell-Info: Und nun stellen Sie sich das Projekt aus Sets oder Einzelkomponenten entsprechend zusammen

FUNKTION im ekey net	LIZENZMODELL	
	BUSINESS	LIGHT
Zutritt	JA	JA
Anzahl der Zeitfenster	UNBEGRENZT	3
Anzahl Einträge pro Zeitfenster	31	12
Anwesenheitsliste	JA	NEIN
Kalender	UNBEGRENZT	1
Terminalgruppen	UNBEGRENZT	1
Benutzergruppen	UNBEGRENZT	1
Easy-Mode	JA	JA
Enrollment über Terminal	JA	JA
Portiermodus	JA	NEIN
RFID	JA	JA
WIEGAND	JA	NEIN
Grundeinstellungen veränderbar	JA	NEIN (vordefiniert)
Kundenspezifische Gerätedefinition (Aktionen, Ereignissumwandlung)	JA	NEIN
E-Mail Notification	JA	NEIN
CSV Logging	JA	Nur positive
ekey-Reporting	JA	NEIN
ODBC(SQL) Logging	JA	NEIN
HTML Logging	JA	NEIN
UDP Logging	JA	JA
L-Fingerscanner (2.000 Finger) Unterstützung	JA	NEIN
Zeitsteuerung	JA	NEIN
Terminalservers	UNBEGRENZT	1

WICHTIG:
 Die Funktionen im ekey net sind in Abhängigkeit vom Lizenzmodell! Lizenzpakete gelten immer für ein/e Projekt/Installation und können nicht auf zwei oder mehr Projekte/Installationen aufgeteilt werden. Ein Lizenzpaket muss daher auch immer JE Projekt/Installation bestellt werden.
 Die ekey net Software ist mit einem Lizenzschlüssel zu aktivieren. Eine entsprechende Anzahl an Lizenzen pro Fingerscanner ist erforderlich!
 Ab der Version 3.5 ist für den Betrieb von ekey net FS im Systemverbund ekey net ein Lizenzschlüssel notwendig. Bitte beachten Sie auch die Systemvoraussetzungen auf www.ekey.net