


PRODUKTDATENBLATT

LN INV INFILL 1500 BK

LINEAR INDIVILED INFILL | Mechanischer und elektrischer Verbinder für Lichtbandinstallationen zwischen Leuchten, in 600 mm, 1200 mm oder 1500 mm



Produktvorteile

- Einfache und schnelle Verbindung von Leuchten für Lichtbandinstallationen
- Robuster Verbinder für langen Betrieb

Produkteigenschaften


- Mechanischer und elektrischer Anschluss (Profil, 5 x 2,5 mm² Innenverdrahtung und Anschlussstecker, AC-Stecker/Buchse)
- Verbinder aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet
- In schwarz und weiss verfügbar



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	1600 mm
Breite	125 mm
Höhe	43 mm
Produktgewicht	3100,00 g



LN INV INFILL 1500 WT

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Aluminium

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	LN INV accessories
	Rechtliche Hinweise	LN INV ACC
	Konformitätserklärung	LN INV
	Konformitätserklärung UKCA	LN INV


Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte LINEAR INDIVILED INFILL 1500 BK-DE

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854297021	Faltschachtel 1	177 mm x 1,657 mm x 102 mm	3591.00 g	29.92 dm³
4099854297038	Versandschachtel 2	1,677 mm x 197 mm x 224 mm	8464.00 g	74.00 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.