

Produktbezeichnung ET-111C
Artikelnummer 40039
Hersteller ETHERMA



Produktbeschreibung

Funkempfänger für LAVA LITE, in UP-Dose, 10A

Der Funkempfänger ET-111C ermöglicht einfaches Schalten von elektrischen Heizgeräten sowie Fußbodenheizungen. Der Empfänger kann mit dem ET-14A die Raumtemperatur sowie in Verbindung mit dem Fernfühler ET-EF-111 auch die Fußbodentemperatur steuern. Der Frequenzbereich 868 MHz garantiert eine große Reichweite und optimale Verbindung. Montage in UP-Dose, Schaltstrom: 10 A, Abmessungen: 50x47x33 mm, Schutzart: IP 20, Sendfrequenz: 868 MHz, Reichweite 100 - 300 m, CE konform.

Technische Details

Geeignet für Dimmer	✗	Anzahl der Relais	1
Geeignet für Pulsdrücker	✗	RAL-Nummer (ähnlich)	9016
Geeignet für Rollladenschalter	✗	Funkfrequenz	868 Megahertz
Geeignet für Jalousieschalter	✗	Codelänge (Bit)	0
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter	✗	Anzahl der Befehle	0
Geeignet für Schalter	✓		
Im Gehäuse	✗		
Im Röhrensockelgehäuse	✗		
Als Modul/Platine	✓		
Stromversorgung	230 V AC		
Tast-Betrieb	✗		
Schalt-Betrieb	✓		
Mit Funkhandsender	✗		
Mit Funkcodiergerät	✗		
Mit Funktaster	✗		
Montageart	Unterputz		
Werkstoff	Kunststoff		
Werkstoffgüte	Duroplast		
Halogenfrei	✗		
Oberflächenschutz	unbehandelt		
Ausführung der Oberfläche	matt		
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube		
Farbe	weiß		
Transparent	✗		
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20		
Schutzart (NEMA)	sonstige		
Modulation	UKW (FM)		

DATENBLATT.

Rollingcode-System	×
Kompatibel mit Apple HomeKit	×
Kompatibel mit Google Assistant	×
Kompatibel mit Amazon Alexa	×
IFTTT-Unterstützung verfügbar	×