

COMfortel® 1200

Einsteiger-Systemtelefon mit großem Grafikdisplay und 10 programmierbaren Funktionstasten.

- Großes Grafikdisplay mit automatisch auf- und abblendender Hintergrundbeleuchtung
- Automatische Erkennung der Anschlussart S₀ oder U_{P0}
- Stromsparfunktion
- Programmierbare Tasten für Belegt-, Zielwahl-, und Anlagenfunktionen
- Beste akustische Eigenschaften in allen Betriebsarten
- Stromversorgung über den Systemanschluss; kein separates Netzteil erforderlich
- Höhenverstellung über variable Gehäusefüße
- Tisch- und Wandmontage
- Menüsprache einste//bar



Sie sind auf der Suche nach günstigen Telefonen für Ihre Auerswald TK-Anlage, wollen aber den Komfort eines Systemtelefons nicht missen? Dann ist das digitale Systemtelefon COMfortel 1200 die richtige Entscheidung. Das große, beleuchtete Display, Freisprechfunktion und der Zugriff auf das zentrale Telefonbuch der TK-Anlage lassen kaum Wünsche offen. Nahezu jede Funktion Ihrer Telefonanlage lässt sich direkt am Telefon auf Tastendruck ausführen – der Status wird per LED in der Taste angezeigt.

InterCom mit automatischem Freisprechen oder die zentrale Anruferliste für Gruppen bewähren sich schnell im Alltag. Dies gilt auch für die Online-Namensuche (Rückwärtssuche), die den Namen des Anrufers sowohl im Display als auch in der Gesprächsdatenliste der TK-Anlage anzeigt.

Mit seiner automatischen Anschlusserkennung ist das COMfortel 1200 sofort an jedem S₀- oder U_{P0}-Port der Telefonanlage betriebsbereit.

Features

Systemfunktionen

- Anzeige von Rufnummern (CLIP) und Namen (CNIP) aus dem lokalen und zentralen Telefonbuch der Telefonanlage
- Automatische Erkennung der Anschlussart S₀ oder U_{P0}
- Automatische Displaybeleuchtung
- Klingel-, Hörer- und Freisprechlautstärke getrennt einstellbar
- Mikrofonstummschaltung
- Neigungswinkel des Telefons in 3 Stufen verstellbar
- Online-Namenssuche (Rückwärtssuche), mit IP-TK-Anlagen
- Programmierbare Funktionstasten (10)
- Stromsparfunktion
- Stromversorgung über den Systemanschluss, kein separates Netzteil erforderlich
- Telefonbuch, 1600 Einträge lokal im Telefon
- Telefonschloss, Notrufe weiterhin möglich
- Tisch- und Wandmontage
- Zugriff auf das zentrale Telefonbuch der Telefonanlage

Unterstützte Auerswald Telefonanlagen

- COMpact 3000-Serie¹
- COMpact 2206 USB², 4410 USB²
- COMpact 5010 VoIP, 5020 VoIP
- COMpact 5000, 5000R
- COMmader 6000, 6000R, 6000RX
- COMmader Basic.2, Basic.2 19"
- COMmader Business, Business 19"

1 Erweiterungsmodul mit einem internen S₀- oder U_{P0}-Port in der Anlage erforderlich

2 Die Steuerung eines am System angeschlossenen VMC 461.2 sowie Firmware-Updates über ISDN werden nicht unterstützt.

Technische Daten

- **Systemanschluss:** interner S₀- oder U_{P0}-Port der Telefonanlage
- **Betriebsspannung:** über den internen S₀- oder U_{P0}-Port der Telefonanlage
- **Leistungsaufnahme:** min. 1,1 W, max. 2 W
- **Display:** beleuchtetes LCD mit 128 x 64 Pixeln
- **LEDs:** 14 LEDs (teilweise mehrfarbig)
- **Bedienelemente:** Wähltastatur mit Vanity-Code, 13 Funktionstasten, 10 programmierbare Funktionstasten
- **Telefonhörer:** Wideband Audio, Elektret-Mikrofon, dynamische Hörkapsel, hörgerätekompatibel
- **Lautsprecher:** 8 Ohm, Ø 54 mm
- **Gabelumschalter:** magnetischer Schaltkontakt
- **Gehäuse:** Kunststoff
- **Farbe:** schwarz
- **Abmessungen (B x H x T):** 223 mm x 148/158/168 x 185 mm
- **Gewicht:** ca. 920 g
- **Sicherheit:** CE
- **Unterstützte Betriebssysteme:** Microsoft Windows, Apple Mac OS X und Linux

Lieferumfang

- Grundgerät COMfortel 1200
- Handapparat (Hörer) mit Anschlusskabel
- ISDN-Anschlusskabel RJ-45/RJ-45 (ca. 3 m lang)
- Inbetriebnahme- und Kurzbedienungsanleitung

Bestellinformation

- **Bezeichnung:** COMfortel 1200, schwarz
- **Artikelnummer:** 90065
- **EAN-Code:** 4019377900659