

W&amp;T

www.wut.de

## Commutateur série, 2 prises

- deux ordinateurs se partagent un terminal série, par exemple imprimante, traceur, scanner ou lecteur de cartes
- entrées: 2 x Sub-D 9 femelles
- sortie: 1 x Sub-D 9 mâle
- commutation automatique selon le principe "First come - first server"
- le canal de retour de données permet la connexion des périphériques bidirectionnels
- toutes les interfaces sont indépendamment configurables
- signaux: RxD, TxD, CTS, DTR
- format de données: 7,8 bit de données, No, Even, Odd Parity
- bauds: 150 jusqu'à 115.200
- contrôle de flux Hardware-Handshake ou XON/XOFF
- temps d'inversion réglable sur niveau: 5, 15, 30 ou 120 secondes
- alimentation: courant continu/alternatif de 12 - 24 V
- disponibles en option: bloc secteur pour montage profilé et bloc secteur standard, équerre de montage pour fixation murale et profilés 19"
- boîtier plastique conforme à la norme DIN EN 5522-35
- dimensions: (L)45 x (P)105 x (H)75 mm
- contenu de la livraison: Switch série

Remarque : les produits présentés comme accessoires ne font pas partie du commutateur et ne sont pas compris dans la livraison !

### Accessoire: équerre de montage pour fixation murale

- pour tous les appareils W & T montés dans un boîtier pour montage mural

### Accessoire: adaptateur secteur DC pour le montage de rail DIN de 100 - 240 V, 47-63 Hz

- adapté pour tous les appareils W & T 24 volts
- 90% d'efficacité • -30 +70 degrés Celsius
- 24 volts de sortie de courant • courant nominal 3,83A • 92 watts
- anti court-circuit et anti surtension
- refroidissement de convection
- entrée 2 broches et sortie 4 broches avec des bornes de vis
- >856.500 heures MTBF

### Accessoire: bloc d'alimentation 100 - 240V AC, 50-60 Hz

- adapté pour serveur COM von W & T 24 Volt
- température ambiante 0 - 50 degrés
- 1 x fiche mâle Euro et 1 x mâle 2 pins pour borne à vis
- boîtier plastique noir
- dimensions: (L)29 x (P)178 x (H)69 mm

### Exemples d'utilisation:

- idéal pour la connexion de 2 ordinateurs sur une imprimante

### Adapté pour:

- utilisateurs avec 2 ordinateurs voulant utiliser une imprimante en commun, par ex. pour petits bureaux



Switch série, 2 prises



Accessoire optionnel (non inclus dans la livraison)

Produit	Modèle	Ports	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Accessoire: Bloc d'alimentation pour montage sur rail	240 DC / 3,83 A			11079	11130246
Accessoire: Équerre de montage pour montage mural				58812	11185029
Commutateur série	RS232	2	bleu	85603	11110821