W&T
www.WUT.de

Universal FO-Interface Konverter RS232 / RS422 / RS485

Serielle Daten über sehr große Entfernungen übertragen

Das Interface 81215 besitzt eine umschaltbare RS232-, RS422-, oder RS485-Schnittstelle, die der Umsetzer in eine universelle optische Schnittstelle für Singlemode- und Mulitmode-Glasfaser umwandelt.

Schnittstellen:
- 1 x RS232 / RS422 / RS485: 9-poliger Sub-D-Stecker
- 1 x Singlemode- / Multimode-Glasfaser: SC - Steckverbinder

Management & Konnektivität:
- keine Einstellung der Übertragungsparameter erforderlich
- umschaltbare serielle Schnittstelle: RS232 / RS422 / RS485
- universelles serielles Interface für Singlemode- und Multimode-Glasfaser
- störsichere Übertragung über eine Distanz von bis zu 20km
- galvanische Trennung fast beliebiger Höhe zwischen den verbundenen Geräten

Spannungsversorgung:
- Externe Versorgung: 12V-48V DC über steckbaren Schraubklemmanschluss, galvanisch getrennter Versorgungsanschluss

Normen & Co.:
- Normenkonform sowohl in Büro- als auch in Industrieumgebungen

Anschlüsse und Anzeigen:
- Serieller Port: RS232/RS422/RS485-Schnittstelle, 9-poliger SUB-D Stecker
- Glasfaser-Port: SC-Steckverbinder
- Betriebsarten: RS232 / RS422 / RS485 2-Draht mit Automatiksteuerung, mit und ohne Echo / RS485 4-Draht mit Automatiksteuerung
- Stirnflächenkopplung: UPC (Ultra Physical Contact)
- Versorgungsanschluss: steckbare Schraubklemme, 5.08mm Raster, Beschriftung "L+" und "M"
- Anzeigen: 1x LED Data, 1x LED Power

Gehäuse und sonstige Daten:
- Kunststoff-Gehäuse zur Hutschienen-Montage, (B)22 x (T)105 x (H)75 mm, Gewicht: 120 g
- Schutzklasse: IP20

Lieferumfang: Universal FO-Interface RS232 / RS422 / RS485 (Netzteil bitte bei Bedarf als gesondertes Zubehör mitbestellen)

Hinweis: Als Zubehör vorgestellte Produkte sind nicht Bestandteil des Interface Konverters und nicht im Lieferumfang enthalten!



Symbolbild: Universal FO-Interface Konverter (Lieferung ohne Schiene)

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Universal FO-Interface Konverter	RS232 - RS422/485	1	blau		81215	11130253
Zubehör: Montagewinkel zur Wandmontage					58812	11185029
Zubehör: Steckernetzteil	24V DC / 0,22 A				11021	11130226

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH