

# *Drehfeld- und Motordrehrichtungen ganz einfach anzeigen und prüfen*

**Drehfeldrichtungs-  
anzeiger und Motor-  
drehrichtungsprüfer**



- Zeigt das Vorhandensein aller Außenleiter und deren Phasenfolge an.
- Erkennt die Drehrichtung eines Motors, berührungslos oder mit Kontakt (nur Modell C.A 6609).
- Automatische Prüfungen direkt bei Anschluss der Geräte.
- Anschlüsse und Messleitungen farblich gekennzeichnet, um Fehlschlüsse zu vermeiden.

**INDUSTRIE**  
*Prüfung und Wartung*



Die beiden Geräte **C.A 6608** und **C.A 6609** sind unverzichtbare Instrumente, um die Phasenfolge der Außenleiter und die Drehrichtung von Antrieben in industriellen Elektroinstallationen anzuzeigen und zu prüfen. Beide Geräte sind voll zugeschnitten auf den Bedarf von Prüf- und Wartungsdiensten in der Industrie, ihre Bedienung ist besonders einfach und die farbliche Kennzeichnung der Messleitungen sowie der Anschlussbuchsen vermeidet die Gefahr von Fehlan schlüssen.

Mit dem **C.A 6608** lässt sich das Vorhandensein der Außenleiter und deren Phasenfolge prüfen.

Mit dem **C.A 6609** lässt sich zusätzlich die Drehrichtung von elektrischen Antrieben ermitteln:

- durch berührungslose Prüfung der Motor-Drehrichtung
- durch Kontrolle der richtigen Außenleiteranschlüsse an den Klemmen.

Die Ermittlung der Phasenfolge erfolgt sofort nach Anschluss der Messleitungen, wobei die Prüfungen an Motoren durch einfaches Drücken einer Taste gestartet werden. Die LCD- bzw. LED-Anzeigen sind selbsterklärend.



Technische Daten	C.A 6608	C.A 6609
Betriebsspannung	40 bis 850 V <sub>AC</sub> zwischen Außenleiter	Mit Anschluss: 40 bis 600 V <sub>AC</sub> zwischen Außenleiter Berührungslos: 120 bis 400 V <sub>AC</sub> zwischen Außenleiter
Frequenzbereich	15 bis 400 Hz	15 bis 400 Hz
Stromversorgung	Über die Messleitungen durch das Netz	9 V - Batterie
Elektrische Sicherheit	600 V CAT III	
Normenkonformität	EN 61557-7 bzw. DIN VDE 0413-7	
Abmessungen	130 x 69 x 32 mm	
Gewicht	130 g	170 g

### Bestellangaben:

- **C.A 6608** Drehfeldrichtungsanzeiger **P01191304**

Lieferung in Transporttasche mit 3 Messleitungen, 3 Krokodilklemmen und einer Bedienungsanleitung in 5 Sprachen

- **C.A 6609** Drehfeld- und Motor-Drehrichtungsprüfer **P01191305**

Lieferung in Transporttasche mit 3 Messleitungen, 3 Krokodilklemmen und einer Bedienungsanleitung in 5 Sprachen.



Lieferumfang C.A 6608



Lieferumfang C.A 6609

**DEUTSCHLAND**  
Chauvin Arnoux GmbH  
Straßburger Str. 34  
77694 KEHL / RHEIN  
Tel.: +49 7851 99 26-0  
Fax: +49 7851 99 26-60  
info@chauvin-arnoux.de  
www.chauvin-arnoux.de

**ÖSTERREICH**  
Chauvin Arnoux Ges.m.b.H  
Slamastrasse 29/2/4  
1230 WIEN  
Tel.: +43 1 61 61 9 61  
Fax: +43 1 61 61 9 61-61  
vie-office@chauvin-arnoux.at  
www.chauvin-arnoux.at

**SCHWEIZ**  
Chauvin Arnoux AG  
Einsiedlerstrasse 535  
8810 HORGEN  
Tel.: +41 44 727 75 55  
Fax: +41 44 727 75 56  
info@chauvin-arnoux.ch  
www.chauvin-arnoux.ch

**CHAUVIN ARNOUX**  
GROUP