

W&T

www.wut.de

Convertisseur d'interface RS232 - RS422 / RS485, 1 KV isolé

- séparation galvanique de la transformation de RS232 vers RS422/RS485
- boîtier pour le montage sur rail DIN
- modes de fonctionnement: RS422 ou RS485 2/4 fonctionnement par fil avec Handshake ou automatique
- terminaison: réseau de terminaison raccordable pour le fonctionnement RS485
- toutes les formats de données
- taux Baud: 0 - 230.400 Baud
- signaux: RxD, TxD, CTS, DTR
- isolation: au moins 1 KV
- alimentation électrique: 12 - 24 volt courant continu / alternatif
- connecteur RS232: port Sub-D à 9 broches pour PC
- connecteur RS422/RS485: port Sub-D à 9 broches
- boîtier en plastique pour rail DIN selon la norme DIN EN 50022-35
- disponible en option: bloc secteur pour le montage sur rail DIN et bloc secteur standard ainsi que pour le montage mural et rail DIN 19"
- dimensions: (L)22 x (P)105 x (H)75 mm
- contenu de la livraison: convertisseur d'interface RS232 - RS422/RS485

Remarque : les produits présentés comme accessoires ne font pas partie du convertisseur d'interface et ne sont pas compris dans la livraison !

Accessoires: équerre de montage pour le montage mural

- pour le montage des appareils W & T dans les boîtiers rail DIN

Accessoire: adaptateur secteur DC pour le montage de rail DIN de 100 - 240 V, 47-63 Hz • adapté pour tous les appareils W & T 24 volts

- 90% d'efficacité
- -30 +70 degrés Celsius
- 24 volts de sortie de courant
- courant nominal 3,83A • 92 watts
- anti court-circuit et anti surtension
- refroidissement de convection
- entrée 2 broches et sortie 4 broches avec des bornes de vis
- >856.500 Stunden MTBF

Accessoire: bloc d'alimentation 100 - 240V AC, 50-60 Hz

- adapté pour serveur COM von W & T 24 Volt
- température ambiante 0 - 50 degrés
- 1 x fiche mâle Euro et 1 x mâle 2 pins pour borne à vis
- boîtier plastique noir
- dimensions: (L)29 x (P)178 x (H)69 mm



Visuel de référence: utilisation Convertisseur d'interface RS232 - RS422 / RS485, 1 KV isolé (livré sans rail)



Accessoires optionnels (non compris dans la livraison)

Produit	Modèle	Ports	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Accessoire: Adaptateur secteur	24V DC / 0,22 A			11021	11130226
Accessoire: Bloc d'alimentation pour montage sur rail	240 DC / 3,83 A			11079	11130246
Accessoire: Equerre de montage pour montage mural				58812	11185029
convertisseur d'interface RS232 - RS422 / RS485	RS232 - RS422/485	1	bleu	86201	11130430