

Hilfsschalter, 1S+1Ö, 20-150ms voreilend, für Vierloch-Frontbefestigung, für Bodenbefestigung und Isolierstoff-Kapselung, für 16 - 125A, Zubehör für Haupt- und Not-Aus-Schalter



Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Hilfsschalter, voreilend
Ausführung des Produkts	Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 Wartungs- und Reparaturschalter 3LD2 mit EMV Schirmblech
Betriebsstrom	<ul style="list-style-type: none"> • bei AC-15 / bei 48 V / Bemessungswert 10 A • bei AC-15 / bei 110 V / Bemessungswert 6 A • bei AC-15 / bei 230 V / Bemessungswert 3 A • bei AC-15 / bei 400 V / Bemessungswert 1,7 A • bei AC-15 / bei 500 V / Bemessungswert 1,5 A • bei DC-13 / bei 110 V / Bemessungswert 0,25 A • bei DC-13 / bei 48 V / Bemessungswert 0,5 A • bei DC-13 / bei 24 V / Bemessungswert 1 A
Voreilzeit / bezogen auf Hauptkontakte	20 ms
Zubehör	
Zubehör	Frontseitiger Hilfsschalter

Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / für Hilfskontakte

- eindrätig
- feindrätig / mit Aderendbearbeitung
- mehrdrätig

1x (0,75 ... 2,5 mm²)

1x (0,75 ... 2,5 mm²)

1x (0,75 ... 2,5 mm²)

Approbationen Zertifikate

**allgemeine Produktzu-
lassung**



UL

Konformitätserklärung



EG-Konf.

Prüfbescheinigungen

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3LD9280-5D>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3LD9280-5D>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3LD9280-5D

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>