

W&T

www.wut.de

Convertisseur d'interface RS232 - Centronics, 5 KV isolé

- séparation galvanique des interfaces RS232 et des imprimantes parallèles avec min. 5 KV d'isolation
- format de données de votre choix
- format de données: 7,8 bit de données, No, Even, Odd, Parity
- taux baud: 150 - 19.200 baud
- handshake: DTR, XON / XOff-Handshake
- alimentation électrique par les jonctions d'interfaces connectées
- courant absorbé d'environ 2 mA
- entrée: RS232: Sub-D 9 femelle, connecteur prêt pour PC, avec câble d'alimentation sur l'appareil
- sortie: centronics mâle, directement enfichable sur l'imprimante • petit boîtier en plastique
- dimensions: (L)61 x (P)75 x (H)20 mm
- contenu de la livraison: convertisseur d'interface RS232 - centronics, 2 adaptateurs port Sub-D 9 - 25



Convertisseur d'interface RS232 - Centronics, 5 KV

Produit	Modèle	Ports	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Convertisseur d'interface RS232 - Centronics, 5 KV isolé	RS232 - Centronics	1	gris	82005	11130450