

C+P

schoonmaakkast

Evolò

hoogte x breedte x diepte 1800 x 800 x 500 mm, met legborden, kledingstang, haak, links 4 vakken, rechts 1 kledingstang met 6 haken, afsluitbaar met draaigrendelsluiting, onderbouw sokkel, romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 205861

Evolò



5 YEARS WARRANTY



C+P Schoonmaakkast Evolo

schoonmaakkast



- hoogte x breedte x diepte 1800 x 800 x 500 mm
- constructie van staal
- enkelwandig
- openslaande deur met perforaties
- met draaigreep
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- met etiketvenster
- 5 niveaus met Stalen bodem
- met legborden, kledingstang, haak
- links 4 vakken
- rechts 1 kledingstang met 6 haken
- afsluitbaar met draaigrendelsluiting
- onderbouw sokkel
- romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs

- front gelakt in RAL7035 lichtgrijs
- - GS- en TÜV-getest
 - 5 jaar garantie


Technische details

meubeltype	kast	oppervlak romp	gelakt
type	kast	oppervlak front	gelakt
vakken	2 stuks	kast uitrusting	legborden, kledingstang, haak
hoogte	1800 mm	scheidingswand	nee
breedte	800 mm	hoedenplank	nee
diepte	500 mm	kledingstang	ja
breedte vak	400 mm	kleerhaak	6 stuks
legborden / schappen aantal	5 stuks	type deur	openslaande deur met ventilatie
legbord-/niveautype	Stalen bodem	deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren
onderbouw	sokkel	deurconstructie	enkelwandig
afsluitbaar	ja	greep	draaigreep
sluitsysteem	draaigrendelsluiting	certificering	GS // TÜV
materiaal	staal	garantie	5 jaar
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	gewicht	52,57 kg
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035		

Gerelateerde Producten

407100		hangslot, verschillend sluitend
407102		Safe-O-Mat, voor 1- of 2-euro-munten

Dit past ook bij ...

530838		wandklok, draadloos signaaluurwerk, weergave tijdstip, datum, temperatuur en luchtvochtigheid digitaal, instelling tijdzone, alarm en weekdag in 8 talen, hoogte x breedte x diepte 270 x 410 x 43 mm, behuizing van kunststof in mat zilver, spanningsverzorging via batterijgebruik
--------	---	---