



Bewegungsmelder-Modul
BMM 611-0 SM
200017198-03

Produktbeschreibung

Bewegungsmelder-Modul im Vario-System mit einem horizontalen Erfassungswinkel von max. 180°.

Es erfasst in einem begrenzbaren Bereich Infrarotstrahlung, wie sie z. B. von Menschen ausgeht. Das System enthält einen hochempfindlichen Infrarot-Detektor, einen Dämmerungsschalter und die zugehörige Verstärkungsschaltung.

Der horizontale Erkennungsbereich und die Erfassungsweite sind veränderbar.

- Max. Erfassungsweite abhängig von der Einbauhöhe, Einbaulage der Optik, Außentemperatur und Annäherungsrichtung
- Erfassungsweite durch Blendeneinsatz verkürzbar
- Erfassungswinkel horizontal max. 180°, veränderbar durch Blendeneinsatz
- Schaltausgänge: Ausgang 1: Dämmerungsschalter; Ausgang 2: Bewegungserkennung; Ausgang 3: Reihenschaltung von Ausgang 1 und Ausgang 2
- Ansprechschwelle für Dämmerungsschalter von ca. 5-300 Lux einstellbar
- Dämmerungsschalter, in kombiniertem Betrieb Dämmerung und Bewegung, eigenlichtsicher

Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V AC
Betriebsstrom:	max. 120 mA
Kontaktart:	Schließer 24 V, 2 A
Schaltzeit:	5 Sek. bis 15 Min.
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Aufbauhöhe (mm):	25
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 51

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
BMM 611-0 SM	Bewegungsmelder-Modul	Silber-Metallic	B 200017198-03

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 SM	Lackstift	Silber-Metallic	0	210007117-00



Bewegungsmelder-
Modul
BMM 611-0 SM

200317198

Seite 2

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
BMM 611-...	Blende zur Reichweitenreduzierung	Transluzent	E	200031327-00
BMM 611-...	Klemmblock	Schwarz	E	200029976-00
BMM 611-... SM	Blendrahmen	Silber-Metallic	E	210006023-00

Bewegungsmelder-
Modul
BMM 611-0 SM

200317198

Seite 3



Zeichnungen / Montage





Bewegungsmelder-
Modul
BMM 611-0 SM

200317198

Seite 4

Weitere Dokumente

[BMM 611-... Bewegungsmelder-Modul](#)

[Konformitätserklärung](#)

1 MB

[herunterladen](#)