

PROTECTOR K 9 V

| | |
|----------------------|---------------|
| Artikelnummer | GTIN |
| ER10018909 | 4015120018909 |

Produktbeschreibung

- Fotoelektronischer Rauchwarnmelder für Batteriebetrieb mit integriertem Relaisreiber für das PROTECTOR K Schaltrelais
- Sicherheit durch automatischen Selbsttest mit Anzeige einer Fehlfunktion
- Zusätzliche Sicherheit durch echten elektronischen Rauchkammertest auf Tastendruck



Technische Daten

ALLGEMEIN

| | |
|--------------------------------|---|
| Geräteklasse | Rauchwarnmelder |
| Fernbedienbar | - |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Garantie | 3 Jahre |
| Automatischer Selbsttest | ca. alle 45 Sek. mit Anzeige einer Fehlfunktion |
| CPD-Nummer | 0786-CPD-20470 |
| Elektronischer Rauchkammertest | auf Tastendruck |
| Geprüft nach | EN 14604:2005 + AC:2008 |
| Signallautstärke | ca. 85 dB/3 m |
| Typbezeichnung | K12 |
| Vernetzbarkeit | max. 30 Melder per Draht |

BEFESTIGUNG

| | |
|------------|---------|
| Montageort | Aufputz |
|------------|---------|

| | |
|------------|-------|
| Montageort | Decke |
|------------|-------|

GEHÄUSE

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Abmessungen | Höhe/Tiefe 48 mm, Ø 106 mm |
| Gewicht | 127 g |
| Schutzart | IP20 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+55 °C |
| Relative Luftfeuchte | 5 - 93 %, nicht kondensierend |
| Farbe | weiß, ähnlich RAL 9010 |

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

| | |
|------------------|--------|
| Steuerungssystem | ON/OFF |
| Schutzklasse | III |
| Nennspannung | 9 V DC |

Zubehör

| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Produktbeschreibung | GTIN |
|-----------------------------------|---------------|---|---------------|
| Befestigung | | | |
| PROTECTOR K MOUNTING BOX 20 SM WH | ER10018992 | Aufputzdose für Serie PROTECTOR K, 20 mm | 4015120018992 |
| PROTECTOR K MOUNTING BOX 27 SM WH | ER10018985 | Aufputzdose für Serie PROTECTOR K, 27 mm | 4015120018985 |
| Elektrisches Zubehör | | | |
| PROTECTOR K RELAY | ER10018923 | Schaltrelais für Serie PROTECTOR K zum Schalten von externen Geräten, wie z. B. Sirenen, Blitzleuchten, Signalhupen | 4015120018923 |
| Schutz | | | |
| BASKET GUARD ROUND LARGE | EM10425608 | Schutzkorb für Präsenz- und Bewegungsmelder sowie Rauchmelder, Ø 180 mm, Höhe 90 mm | 4015120425608 |


PROTECTOR K 9 V

| Artikelnummer | GTIN |
|---------------|---------------|
| ER10018909 | 4015120018909 |


Zubehör

| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Produktbeschreibung | GTIN |
|--------------------------|---------------|---|---------------|
| BASKET GUARD ROUND SMALL | EM10425615 | Schutzkorb für Präsenz- und Bewegungsmelder sowie Rauchmelder, Ø 165 mm, Höhe 70 mm | 4015120425615 |

Maßzeichnung



Schaltplan



Batteriebetrieb 9 V. Optional: Vernetzung mit max. 30 Meldern (max. Leitungslänge 300 m) und PROTECTOR K RELAY.

Ausführliche Produktbeschreibung

- Fotoelektronischer Rauchwarnmelder für Batteriebetrieb mit integriertem Relaisreiber für das PROTECTOR K Schaltrelais
- Sicherheit durch automatischen Selbsttest mit Anzeige einer Fehlfunktion
- Zusätzliche Sicherheit durch echten elektronischen Rauchkammertest auf Tastendruck
- Schutz vor Fehlalarm durch antistatische Rauchkammer