

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ WIFI SWITCH MODULE 1 Channel

SMART+ WIFI SWITCH MODULE | Intelligente Schaltmodule mit WiFi-Technologie zur Einbindung von elektrischen Geräten ins Smart Home System



Anwendungsgebiete

- Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen
- Smart Home im Innenbereich

Produktvorteile

- Kabellose Steuerung über App oder Sprachsteuerung & kabelgebundene Steuerung über Schaltereingang
- Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme
- Ermöglicht das Schalten von herkömmlichen Leuchtmitteln und anderen elektrischen Geräten
- Überwacht den Energieverbrauch der angeschlossenen Geräte und verfolgt den Energieverbrauch
- Kann Smart-Home-Routinen und -Automatisierungen auslösen und ausführen

Produkteigenschaften


- Steuerbar mit der SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Home
- Hohe Schaltleistung: 1CH -Version: bis zu 8A-2AX, 2CH -Version: bis zu 10A-4AX/ Kanal, Gesamt bis zu 10A-4AX
- Flexible Schalteingänge: 1CH-Version: 1 Schalteingang, 2CH-Version: 2 Schalteingänge
- Sehr kompakte Abmessungen ermöglichen den Einsatz auch bei beengten Platzverhältnissen
- Überhitzungs- und Überlastungsschutz
- Energiezähler
- Netzwerkprotokoll: WiFi (2,4 GHz)

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Nennstrom	8 A
Netzfrequenz	50...60 Hz

Maße & Gewicht



Produktgewicht	22,00 g
Länge	32,00 mm
Breite	17.40 mm
Höhe	35.20 mm

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	40000
-------------------------	-------

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+40 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Anschlussklemmen
Kompatible Smart-Home-Technologie	Amazon Alexa / Google Assistant

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für die Steuerung mit der SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.
- Anzuschließen an einen Sicherungsautomaten (für 1CH max. 10 A und für 2CH max. 16 A).

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	SMART WIFI SWITCH MODULE
	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11233098
	Konformitätserklärung	SMART WIFI SWITCH MODULE
	Konformitätserklärung UKCA	SMART WIFI SWITCH MODULE

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075849945	Faltschachtel 1	28 mm x 78 mm x 117 mm	46.00 g	0.26 dm ³
4058075849952	Versandschachtel 4	124 mm x 90 mm x 162 mm	237.00 g	1.81 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

- Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter www.ledvance.com/consumer/smart/faq

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.