



Produktmerkmale und Kenndaten

Farbtoleranz	3 SDCM
Schutzart	IP54
Gewicht	0,1 kg

Ausschreibungstext

LiveLink Sensoreinheit mit integriertem Lichtsensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät und Konstantlichtregelung. Anschluss und elektrische Versorgung über die DALI Schnittstelle des LiveLink-Steuergerätes. Lichtsensor mit 2 Photodioden für eine gerichtete Lichtmessung zur Überwachung der Fläche unterhalb des Sensors und eine diffuse Lichtmessung zur Überwachung der Raumhelligkeit. Empfindlichkeit im Bereich von: 2 – 1000 lux. Temperaturbereich -20 °C - +55 °C. Schutzart IP54. Sensor geeignet zur Wand-Montage. Elektrische Versorgung über die DALI Schnittstelle des Steuergerätes. Anzahl der belegten DALI Teilnehmer: 2. Kein weiterer Netzanschluss erforderlich. Inbetriebnahme über sichere WLAN-Verbindung (WPA2 Verschlüsselung) mit dem LiveLink Steuergerät via LiveLink Install App und Tablet-PC (iOS/Android) Einstellbare Parameter: Sollwert zur Konstantlichtregelung.