


## Tastkontaktgeber BZOOK

Beschreibung:



Rubrik: Kontaktgeber  
 Baureihe: Kontaktgeber BZ...K  
 Schutzklasse: II (Schutzisolierung)  
 Schutzart: IP00  
 Schalfunktion: Tastfunktion  
 Hub: 3 mm  
 Kontaktart: 2Ö  
 Anschlussart: Schraubanschluss 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Zwangsöffnung: gemäß EN60947-5-1, Anh. K  
 Betriebstemperatur: -30°C ... 70°C  
 Zubehörtyp: Kontaktgeber  
 Elektrische Lebensdauer: 1 Mio. Betätigungen  
 Lagertemperatur: -50°C ... 85°C  
 Mechanische Lebensdauer: 1 Mio. Schaltspiele  
 Kontaktwerkstoff: AgNi