

Drehfeldrichtungsanzeiger - Prüfstecker



| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|---------------------------|
| BALS-Art.-Nr | 2214 |
| EAN | 4024941022149 |
| Produktgruppe | Drehfeldrichtungsanzeiger |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 5p |
| Polzahl | 3P+N+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h |
| Spannung | 200/346 bis 240/415V |
| Frequenz | 50 und 60Hz |

| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------------|-------|
| Schutzart | IP44 |
| Anzeige der drei Phasen | TURE |
| Motordrehrichtungstester | FALSE |
| Berührungslose Erk. der Drehr. | TURE |

| Logistikdaten | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0,175 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941022149 |
| Länge | 410 mm |
| Breite | 285 mm |
| Gewicht | 0,175 kg |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 10 ST |
| EAN | 4024941953009 |
| Länge | 275 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 137 mm |
| Gewicht | 1,875 kg |
| Volumen | 5.737,5 ccm |