

## Misuratore giri PCE-AT 5

### misuratore giri per motori a 2 e 4 tempi

Il PCE-AT 5 è un misuratore giri maneggevole e mobile per motori a combustione con messa in moto elettrica. Nel grande display digitale del misuratore giri, può vedere in modo chiaro e rapido le funzioni (frequenza/cilindri) e i giri. Con la pinza induttiva, che si colloca sul cavo della candela, controlla i giri del motore in un istante. Grazie alla sua mole compatta, il misuratore giri digitale per motori a combustione è uno strumento flessibile che si può utilizzare fuori dell'officina. Il misuratore giri per motori a combustione è adatto per i motori a due tempi e un cilindro (motocicletta, etc.) fino a motori a quattro tempi e otto cilindri, e per essere usato da meccanici professionisti e, grazie alla sua agevole maneggevolezza, anche da meccanici dilettanti. Può selezionare tra l'illuminazione del display o della lampada, il che consente di lavorare anche in ambienti con poca illuminazione. Il misuratore giri per automobili PCE-AT 5 si spedisce con batteria.

- Misura le rotazioni di tutti i motori a combustione abituali con messa in moto elettrica
- Cavo di 1,1 m con pinza induttiva per collocarla sul cavo della candela
- Struttura di plastica ABS stabile
- Display con illuminazione dello sfondo e a 6 cifre
- Funzione di lampada

### Specifiche tecniche

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Range di misurazione      | 100 ... 20000 r.p.m.           |
| Risoluzione               | 1 r.p.m.                       |
| Precisione                | ± 10 R.P.M.                    |
| Intervallo di misurazione | 0,5 s                          |
| Alimentazione             | 1 x batteria da 9 V            |
| Temperatura operativa     | 0 ... +50 °C                   |
| Struttura                 | plastica ABS                   |
| Display                   | LCD, 6 cifre, 22 mm di altezza |
| Dimensioni                | 160 x 58 x 39 mm               |
| Peso                      | 177 g                          |

### Contenuto della spedizione

1 x misuratore giri per motori PCE-AT 5, 1 x batteria, cavo con pinza induttiva, istruzioni

