

Zubehör: Schaltelement 1S+1Ö, Ersatz für Fußtaster 3SE.2924-3AA20

Produkt-Markename	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Zubehör Schaltelement
Produkttyp-Bezeichnung	3SE398
Eignung zur Verwendung Sicherheitsschalter	Nein
Allgemeine technische Daten	
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009	S
RoHS-Richtlinie (Datum)	07/01/2006
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur während Betrieb	-10 ... +75 °C
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte	1
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte	1
Betriebsstrom bei AC-15 bei 230 V Bemessungswert	5 A
Betätigungselement	
Produktausstattung	
• Verriegelung	Nein
• Rastung	Nein
Approbationen/ Zertifikate	
allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen
	Marine / Schiffbau

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)



Marine / Schiffbau	Sonstige
	<p>Bestätigungen</p>

Weitere Informationen

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE3982-7J>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE3982-7J>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE3982-7J>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE3982-7J&lang=de

letzte Änderung:

23.12.2020 