

PINZA AMPERIMÉTRICA

PA-30

APLICACIONES

Lapinza amperimétrica PA-30 ha sido diseñada para verificar la presencia de carga de corriente, la tensión y la resistencia, etc.

FUNCIONES

- Display retroiluminado
- Retención de datos en pantalla
- Retención de valor máximo
- Autodesconexión
- Indicador de batería baja

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión DC:	Rango máx:	600V
	Precisión básica:	$\pm 0.5 + 1d$
Tensión AC:	Rango máx:	600V
	Precisión básica:	$\pm 1.5\% + 2d$
Corriente AC:	Rango máx:	400
	Precisión básica:	$\pm 3.0\% + 4$
Resistencia:	Rango máx:	20MO
	Precisión básica:	$\pm 3.0\% + 5d$
Continuidad:	Alarma acústica al alcanzar 1000	
Diodo:	Test de corriente 0.3 mA Circuito abierto ^o tensión 1.5V	
Tamaño:	205 mm x 70 mm x 37 mm	
Peso:	200 gr	



Código: IM14235