

# DATABLAD - NH FUSE 160AMP 690V AM SIZE 2 DUAL IND



**Sikringskassett, Lav spenning, 160 A, AC 690 V, 120 kA, NH2, aM, IEC, dual indikator, strømførende gripehåndtak**



**Type** NH FUSE 160AMP 690V AM SIZE 2 DUAL IND  
**Catalog No.** 160NHM2B-690

**EL-Nummer** 1664153

Illustrasjon lik

## Leveringsprogram

Produktspekter			Smeltesikring
Basisfunksjon			Sikringskassett
Bruksområde			Lav spenning
Nominell strøm	I	A	160
Nominell spenning			AC 690 V
Konstruksjonsstørrelse			NH2
Brukskategori			aM
Statusindikator			dual indikator
Beskrivelse			strømførende gripehåndtak
Bryteevne		kA	120
kan brukes før størrelse/applikasjoner			industriell
Standard/Godkjennelse			IEC
Form			firkantet med knivbladkontakter som flukter i endene
Standarder/Regulations			IEC 60269-2 smeltesikringsystem A DIN 43620 VDE 0636-2

## Tekniske data etter ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / NH-sikring (EC000055)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Fuse construction type according to IEC 60269			NH2
Spenningstype			AC
Merkestrøm			160
Merkespenning AC			690
Nominell spenning DC			
Nominell bryterkapasitet			120
Driftskategori			AM (motor omkoblingsvern)
Type sikringstatusindikator			Kombinert feilindikator
Isolerte metallgriphåndtak			Nei
Effekttap ved merkestrøm			11