

## Imprimante multifonction 4-en-1 Jet d'Encre Professionnel Fiable et performante



### Principales fonctionnalités :

Impression jusqu'au format A3

Impression recto-verso automatique (A4)

Vitesses d'impression jusqu'à  
22 ppm en N&B et 20 ppm en couleur\*

Bac papier standard 250 f. | Chargeur ADF  
50 f. | Introducteur manuel feuille à feuille

Ecran LCD couleur tactile de 6,8 cm

Connexions réseau et sans fil

Simple d'utilisation et alliant performance et fiabilité, le MFC-J5335DW a été conçu pour répondre aux exigences des professionnels.

- Le MFC-J5335DW dispose d'un nouveau design, robuste, pensé pour s'intégrer parfaitement dans tous types d'environnements de travail
- La nouvelle tête d'impression assure une durabilité exceptionnelle de l'encre sur le papier

Doté d'une gestion de papier avancée, le MFC-J5335DW permet d'imprimer sur un large choix de supports de papier tout en offrant des vitesses d'impression élevées et un temps de sortie de la 1<sup>ère</sup> page de 6 secondes.

- Imprimez sur différents supports de papier depuis le bac d'alimentation papier de 250 feuilles et sur des supports épais tels que des enveloppes depuis l'introducteur manuel (feuille à feuille)
- Copiez et numérissez automatiquement vos documents de plusieurs pages en toute rapidité depuis le chargeur de documents d'une capacité de 50 feuilles
- Réalisez davantage d'économies (d'encre et de papier) grâce au mode économie d'encre et à l'impression recto-verso automatique

Le MFC-J5335DW est le multifonction idéal pour imprimer des documents de qualité, à faible coût.

- Grâce aux nouvelles cartouches d'encre pigmentée, obtenez des documents de haute qualité : avec un noir plus intense et des couleurs plus vives
- Réalisez des économies et espacesz les changements de cartouches en utilisant les consommables haute capacité de 3 000 pages en N&B et 1 500 pages en couleur\*\*

Facile à connecter, l'imprimante est idéale pour les professionnels.

- Accédez aux multiples fonctions du MFC-J5335DW en toute simplicité, via votre smartphone, tablette ou ordinateur
- Grâce à la connexion sans fil et au Wi-Fi Direct, nul besoin de passer par un routeur pour utiliser l'imprimante

Accédez à vos documents en toute intuitivité, où que vous soyez.

- Numérissez vers ou imprimez directement depuis les applications Cloud via l'écran LCD couleur tactile de 6,8 cm
- Les applis Brother permettent de modifier vos documents directement depuis votre imprimante. Vous pourrez ainsi numériser vers une adresse E-mail, sélectionner ou supprimer des parties de votre choix, et bien plus encore

\*Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 24734

\*\*Capacité des consommables déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 24711

Plus d'informations sur [www.brother.fr/les-consommables](http://www.brother.fr/les-consommables)

## Informations générales

Technologie	Jet d'encre
Ecran LCD	Couleur tactile de 6,8 cm
Mémoire	128 Mo
Interface locale	USB 2.0 Hi-Speed
Réseau	Ethernet 10/100 Base-TX
Réseau sans fil	WiFi 802.11b/g/n (Mode Infrastructure)
Indication niveau d'encre	Le niveau d'encre s'affiche à l'écran grâce au menu de gestion de l'encre

## Imprimante couleur

Vitesse	Jusqu'à 22 ppm en N&B & 20 ppm en couleur selon la norme ISO/IEC 24734
Vitesse (mode rapide)	Jusqu'à 35 ppm en N&B & 27 ppm en couleur
Préchauffage	0 seconde
Résolution	Jusqu'à 4 800 x 1 200 dpi
Recto-verso	Oui
Taille minimale de gouttelettes	1,5 picolitre
Optimisation des couleurs	Le système d'amélioration des couleurs Brother vous permet de paramétrier vos sorties couleurs
FPOT (Temps de sortie de la 1 <sup>ère</sup> page)	6 secondes

## Fonctions du pilote d'impression

Impression N-en-1 <sup>3</sup>	Réduit 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 en une seule page A4 (Mac : jusqu'à 2, 4, 6, 9, ou 16)
Impression Poster <sup>4</sup>	Agrandissement d'une page A4 sur 4, 9, 16 ou 25 pages A4
Mode livret <sup>4</sup>	Impression de documents au format A5 en utilisant le mode recto-verso
Profil d'impression <sup>3</sup>	Installation multiple du driver pour plusieurs utilisateurs (un driver par utilisateur)
Archivage des impressions <sup>4</sup>	Effectue une sauvegarde au format PDF de vos fichiers imprimés
Mode monochrome uniquement	Impression en N&B même si l'une des cartouches couleur est vide

## Solutions

BSI - Brother Solutions Interface	Permet l'utilisation de solutions et d'applications tierces telles que PrintSmart Secure Pro, pour accroître la sécurité et la productivité
-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Pilotes d'impression

Windows <sup>5</sup>	Windows® 10 (éditions 32 & 64 bits) Windows® 8 (éditions 32 & 64 bits) Windows® 7 (éditions 32 & 64 bits) Windows Vista® (éditions 32 & 64 bits) Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (éditions 32 & 64 bits)
Macintosh <sup>5</sup>	OS X v10.9.5/10.10.x/10.11.x
Linux <sup>5</sup>	CUPS, LPD/LPRng (éditions 32 & 64 bits)

## Impression et numérisation mobiles et Web

iPrint&Scan (Android)	Impression, numérisation et télécopie de documents directement à partir d'un Smartphone ou d'une tablette compatible Android
iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Impression, numérisation et télécopie de documents directement à partir d'un iPad / iPhone / iPod Touch
iPrint&Scan (Windows® Phone)	Impression et numérisation de documents directement à partir d'un Smartphone compatible Windows® Phone
iPrint&Scan (Windows® 8 & RT)	Impression et numérisation de documents directement à partir d'un Smartphone compatible Windows® 8 ou Windows RT
Google Cloud Print 2.0	Impression de documents les plus courants depuis n'importe quelle application compatible
AirPrint	Impression de documents les plus courants depuis n'importe quelle application compatible
Mopria	Impression depuis un appareil Android compatible Mopria
Plugin Android Print Service	Impression depuis un appareil Android sans passer par une application
Evernote <sup>6</sup>	Impression depuis et scan vers Evernote™ sans utiliser d'ordinateur
Box <sup>6</sup>	Impression depuis et scan vers Box sans utiliser d'ordinateur
Dropbox <sup>6</sup>	Impression depuis et scan vers Dropbox sans utiliser d'ordinateur
Google Drive <sup>6</sup>	Impression depuis et scan vers Google Drive™ sans utiliser d'ordinateur
OneDrive <sup>6</sup>	Impression depuis et scan vers Microsoft® OneDrive sans utiliser d'ordinateur
Flickr <sup>6</sup>	Impression depuis et scan vers Flickr® sans utiliser d'ordinateur
Facebook <sup>6</sup>	Impression depuis et scan vers Facebook® sans utiliser d'ordinateur
Evernote <sup>6</sup>	Impression depuis et scan vers Evernote™ sans utiliser d'ordinateur
OneNote <sup>6</sup>	Scan vers Microsoft® OneNote sans utiliser d'ordinateur

<sup>1</sup>Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 24711

<sup>2</sup>Calculé avec un grammage papier de 80g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup>Windows® et Mac® uniquement

<sup>4</sup>Windows® uniquement

<sup>5</sup>Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup>Le produit doit être connecté

<sup>7</sup>Les volumes d'impression recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother. Pour maximiser la durée de vie de votre imprimante, il est conseillé de la choisir selon un volume d'impression recommandé supérieur à votre besoin

<sup>8</sup>Il est recommandé d'utiliser le passage à plat et le mode silence lors de l'impression sur un papier supérieur à 105g/m<sup>2</sup>

<sup>9</sup>Nécessite le logiciel Brother

## Port USB

<b>Impression directe</b>	Impression directe de documents aux formats JPEG et PDF depuis une clé USB
<b>Numérisation directe</b>	Numérisation directe de documents aux formats PDF, PDF/A, JPEG et TIFF, vers une clé USB

## Scanner couleur

<b>Technologie</b>	CIS (Contact Image Sensor)
<b>Numérisation N&amp;B et couleur</b>	Oui
<b>Vitesse en N&amp;B et couleur</b>	18/18 ipm (images par minute)
<b>Résolution depuis le chargeur automatique de documents</b>	Jusqu'à 600 x 600 dpi
<b>Résolution depuis la vitre du scanner</b>	Jusqu'à 1 200 x 2 400 dpi
<b>Résolution interpolaée</b>	Jusqu'à 19 200 x 19 200 dpi
<b>Profondeur des couleurs</b>	16, 777, 216 variations de couleurs (24 bits)
<b>Echelle de gris</b>	256 teintes de gris (8 bits)
<b>Scan vers<sup>9</sup></b>	Scan vers USB, E-mail, OCR, Image & Fichier
<b>Scan vers Réseau</b>	Scan vers dossier réseau (Windows® uniquement), FTP, FTP via SSL, Serveur Email <sup>5</sup> , SharePoint <sup>9</sup> et Scan vers Email <sup>6</sup>
<b>Scan vers Cloud<sup>6</sup></b>	Scan vers Evernote™, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, Flickr, Facebook, Evernote™ et OneNote
<b>Fonctions de numérisation<sup>9</sup></b>	Suppression du fond, saut de page blanche, numérisation de carte d'identité, numérisation 1 en 2, redressement automatique depuis le chargeur ADF, PDF multiples
<b>Scan vers Microsoft Office<sup>6</sup></b>	Scan vers Microsoft® Word, Microsoft® Excel et Microsoft® PowerPoint
<b>Scan vers PDF interrogeable</b>	Scan vers un fichier PDF interrogeable
<b>Scan vers SharePoint</b>	Scan vers SharePoint depuis Brother Control Centre 4
<b>Détourer et scanner<sup>6</sup></b>	Permet de numériser ou supprimer uniquement les zones entourées par un stylo rouge
<b>Services Web de numérisation</b>	Numérisation directe depuis Windows® (de Windows® 7 et plus anciens) sans installer de driver de numérisation
<b>Windows®</b>	

## Pilotes de numérisation

<b>Windows®</b>	TWAIN & WIA Windows® 8 (éditions 32 & 64 bits), Windows® 7 (éditions 32 & 64 bits), Windows Vista® (éditions 32 & 64 bits)
<b>Macintosh<sup>5</sup></b>	TWAIN & ICA v10.9.5/10.10.x/10.11.x
<b>Linux<sup>5</sup></b>	SANE (éditions 32 & 64 bits)

## Copie couleur

<b>Vitesse - (A4) N&amp;B/Couleur</b>	Jusqu'à 12/9 cpm (copies par minute)
<b>Recto-verso</b>	Non
<b>FCOT (Temps de sortie de la 1<sup>ère</sup> copie)</b>	Moins de 11 secondes en mode prêt
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 600 x 600 dpi
<b>Multi-copie / Empilement / Tri</b>	Jusqu'à 99 copies de chaque page, en pile ou triées
<b>Agrandissement / Réduction</b>	Agrandissement et réduction de documents de 25% à 400% par incrément de 1%
<b>Copie N-en-1</b>	Permet de réduire 2 ou 4 pages sur une seule feuille A4
<b>Copie carte d'identité</b>	Permet de copier chaque face d'une carte d'identité sur une seule feuille A4
<b>Echelle de gris</b>	256 teintes de gris (8 bits)
<b>Détourer et copier<sup>6</sup></b>	Permet de copier ou supprimer uniquement les zones entourées par un stylo rouge
<b>Agrandissement du texte<sup>6</sup></b>	Agrandissement de la police du texte si la police du document original est trop petite

## Carnet d'adresses<sup>5</sup>

<b>Numéros abrégés</b>	Jusqu'à 100 emplacements mémoires dans le carnet d'adresses, chaque emplacement pouvant contenir 2 numéros de fax ou adresses emails
<b>Groupe de diffusion</b>	Jusqu'à 6 groupes
<b>LDAP</b>	Capacité à se connecter au carnet d'adresses de l'entreprise, comme Microsoft® Exchange par exemple

Le carnet d'adresse est accessible uniquement depuis la fonction Scan vers Serveur Email, disponible en téléchargement gratuit sur le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

<sup>1</sup>Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 24711

<sup>2</sup>Calculé avec un grammage papier de 80g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup>Windows® et Mac® uniquement

<sup>4</sup>Windows® uniquement

<sup>5</sup>Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup>Le produit doit être connecté

<sup>7</sup>Les volumes d'impression recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother. Pour maximiser la durée de vie de votre imprimante, il est conseillé de la choisir selon un volume d'impression recommandé supérieur à votre besoin

<sup>8</sup>Il est recommandé d'utiliser le passage à plat et le mode silence lors de l'impression sur un papier supérieur à 105g/m<sup>2</sup>

<sup>9</sup>Nécessite le logiciel Brother

## Fax couleur

Modem	14,4 bps
Recto-verso	Oui
Internet-Fax (iFax) <sup>5</sup>	Envoi de fax partout dans le monde en passant par Internet, sans utiliser de ligne téléphonique
PC-Fax envoi <sup>9&amp;3</sup>	Envoi de fax directement depuis ou vers un ordinateur
PC-Fax réception <sup>9&amp;4</sup>	Réception de fax directement depuis ou vers un ordinateur (avec Windows® uniquement)
Rappel automatique	Rappel automatique si le fax est occupé
Index téléphonique	Une liste électronique, classée par ordre alphabétique, des numéros abrégés et des groupes de diffusion
Volume voix / sonnerie	3 niveaux + désactivation
Commutation fax / téléphone	Reconnaissance automatique de réception d'appel téléphonique ou de fax
Super fin	Permet la transmission d'impression de dessins très fins
Contraste	Auto / clair / sombre
Contrôle à distance	Transfert d'un appel fax, réponse depuis un combiné inférieur vers le multifonction
Fax différé	Jusqu'à 50
Quick-Scan	Réduction du temps de numérisation en numérisant le document en mémoire avant l'envoi (environ 2,5 sec./page)
Mémoire de transmission	Jusqu'à 200 pages (ITU-T Test Chart, résolution standard, JBIG)
Mémoire de réception	Jusqu'à 200 pages (ITU-T Test Chart, résolution standard, JBIG)
Double accès	Permet à l'opérateur d'effectuer 2 tâches différentes sur la machine en même temps
Diffusion	Envoi du même fax jusqu'à 50 emplacements manuels
Transmission groupée	Stockage des documents en mémoire pour une transmission ultérieure et en une seule fois
Réduction automatique	Lors de la réception d'un document d'une page au format supérieur au A4 (297mm), l'appareil réduit automatiquement le contenu au format A4
Mode de correction d'erreur (ECM)	Si la fonction ECM est partagée par les deux machines, les erreurs de transmissions sont détectées et les pages contenant des erreurs sont renvoyées
Transfert	Envoi automatique d'un document reçu vers un numéro de fax prédefini
Accès à distance	Permet d'accéder à la machine à distance depuis un téléphone à touches
Récupération des fax	Permet à l'utilisateur de récupérer des fax en utilisant uniquement une touche du multifonction
Configuration <sup>3</sup>	Permet à l'utilisateur de configurer son produit depuis un PC
Echelle de gris	256 teintes de gris (8 bits)
Aperçu des fax	Voir un aperçu du fax reçu sur l'écran de l'imprimante
Estampillage des fax	Ajouter la date et l'heure à tous les fax reçus

## Gestion du papier

Entrée papier <sup>2</sup>	Bac standard - 250 feuilles Introducteur manuel - feuille à feuille Chargeur automatique de documents (ADF) - 50 feuilles
Sortie papier <sup>2</sup>	100 feuilles (face vers le haut)

## Supports papiers

Bac standard	Papier ordinaire, jet d'encre, brillant et recyclé (entre 64 et 220g/m <sup>2</sup> , 260/m <sup>2</sup> avec le papier brillant Brother BP71)
Introducteur manuel	Papier ordinaire, jet d'encre, brillant et recyclé (entre 64 et 220g/m <sup>2</sup> , 260/m <sup>2</sup> avec le papier brillant Brother BP71)
Chargeur automatique de documents (ADF)	Papier ordinaire et recyclé (entre 64 et 90g/m <sup>2</sup> )

Impression sur enveloppes	Depuis le bac standard et l'introducteur manuel
Bac standard	A3, LGR, LGL, A4, LTR, EXE, Folio, A5, A6, Photo (10x15 cm), Carte index (13x20 cm), Photo-L (9x13 cm), Photo-2L (13x18 cm), Enveloppes (Com-10, DL, Monarch, C5)
Introducteur manuel	A3, LGR, LGL, A4, LTR, EXE, Folio, A5, A6, Photo (10x15 cm), Carte index (13x20 cm), Photo-L (9x13 cm), Photo-2L (13x18 cm), Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch)
Impression recto-verso	Impression PC: A4, LTR, EXE, A5 Copie: A4, LTR, A5
Chargeur automatique de documents (ADF)	Largeur : de 105 mm à 215,9 mm Longueur : 148 mm à 355,6 mm Vitre du scanner - Jusqu'à Largeur : 215,9 mm x Longueur : 297 mm

## Consommables & contenu du carton

Cartouches d'encre standard	Noir (LC3217BK) : 550 pages Cyan (LC3217C) : 550 pages Magenta (LC3217M) : 550 pages Jaune (LC3217Y) : 550 pages
Cartouches d'encre haute capacité	Noir (LC3219XLBK) : 3 000 pages Cyan (LC3219XLC) : 1 500 pages Magenta (LC3219XLM) : 1 500 pages Jaune (LC3219XLY) : 1 500 pages
Contenu dans le carton	Un jeu de 4 cartouches LC3217, câble d'alimentation, câble téléphonique, logiciel d'installation pour Windows®, guide d'installation rapide, câble USB non-inclus

La fréquence de remplacement des consommables dépend de la nature du document imprimé, du pourcentage de recouvrement, de la taille du papier et du type de support.

<sup>1</sup>Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 24711

<sup>2</sup>Calculé avec un grammage papier de 80g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup>Windows® et Mac® uniquement

<sup>4</sup>Windows® uniquement

<sup>5</sup>Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup>Le produit doit être connecté

<sup>7</sup>Les volumes d'impression recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother. Pour maximiser la durée de vie de votre imprimante, il est conseillé de la choisir selon un volume d'impression recommandé supérieur à votre besoin

<sup>8</sup>Il est recommandé d'utiliser le passage à plat et le mode silence lors de l'impression sur un papier supérieur à 105g/m<sup>2</sup>

<sup>9</sup>Nécessite le logiciel Brother

## Protocoles et sécurité réseau

<b>Réseau</b>	Ethernet 10/100 Base-TX
<b>Réseau sans fil</b>	WiFi 802.11b/g/n (Mode Infrastructure)
<b>Wi-Fi Direct™</b>	Impression sans fil sans avoir avoir à se connecter à un point d'accès internet. (Méthodes manuelle ou automatique)
<b>Configuration réseau sans fil</b>	Wi-Fi Protected Setup (WPS)
<b>Protocoles réseaux</b>	TCP/IP (IPv4 et IPv6)
 <b>IPv4</b>	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, POP3, LDAP, IMAP4, HTTP Server *POP3 & IMAP4 requièrent le téléchargement du serveur Scan to Email
 <b>IPv6 (désactivé par défaut)</b>	NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP , SNMPv1/v2c/v3 , TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3*, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, IMAP4*, ICMPv6, HTTP Server *POP3 & IMAP4 requièrent le téléchargement du serveur Scan to Email
 <b>Sécurité réseau filaire</b>	APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos *Lorsque FAX-Internet est téléchargé
 <b>Sécurité WiFi</b>	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) *Lorsque FAX-Internet est téléchargé
 <b>Certification WiFi</b>	WPA™/WPA2™ - Enterprise, Personal), Wi-Fi Protected Setup (WPS)
 <b>préaviss par E-mail</b>	Alertes d'incidents envoyés à l'adresse email définie
 <b>Rapports par E-mail</b>	Réception de rapports réguliers par e-mail
 <b>Restriction IPv4</b>	Définir le droit ou le non-droit d'accès d'un utilisateur à l'imprimante via le réseau
 <b>Secure Function Lock 3.0</b>	Limitation du nombre d'utilisateurs du réseau pouvant ou ne pouvant pas accéder au périphérique sur le réseau (jusqu'à 10 utilisateurs)

## Utilitaires de gestion réseau

<b>Installation automatisée<sup>4</sup></b>	Possibilité de centraliser le déploiement des pilotes et des logiciels
<b>MSI Installer<sup>4</sup></b>	Installateurs modulaires via Active Directory®
<b>Interface web embarquée</b>	Gestion du serveur d'impression via le réseau
<b>BRAAdmin Professional 3<sup>4&amp;5</sup></b>	Gestion des réseaux LAN/WAN
<b>Assistant de déploiement<sup>4</sup></b>	Déploiement simple et rapide des pilotes d'impression sur un réseau
<b>PrintSmart Secure Pro (achat additionnel)</b>	Logiciel professionnel de gestion réseau vendu exclusivement par Brother

## Environnement

<b>Consommation énergétique</b>	En fonctionnement : 29W Mode prêt : 6,5W Mode veille : 1,6W En arrêt : 0,04W
<b>Niveau de pression sonore</b>	50 dBA
<b>Niveau de puissance sonore</b>	N&B : 6,17 dBA Couleur : 6,13 dBA
<b>Mode économie d'encre</b>	Permet de réduire la consommation d'encre et le coût total de possession de l'imprimante
<b>Energy Star</b>	Oui
<b>Blue Angel</b>	Oui

## Dimensions & poids

<b>Avec carton (LxPxH)</b>	637 x 467 x 437 mm - 20,5 kg
<b>Sans Carton (LxPxH)</b>	530 x 398 x 304 mm - 16,9 kg

## Volume d'impression recommandé

<b>Mensuel</b>	De 250 à 2 000 pages
<b>Mensuel maximum<sup>7</sup></b>	Jusqu'à 30 000 pages

<sup>1</sup>Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 24711

<sup>2</sup>Calculé avec un grammage papier de 80g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup>Windows® et Mac® uniquement

<sup>4</sup>Windows® uniquement

<sup>5</sup>Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup>Le produit doit être connecté

<sup>7</sup>Les volumes d'impression recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother. Pour maximiser la durée de vie de votre imprimante, il est conseillé de la choisir selon un volume d'impression recommandé supérieur à votre besoin

<sup>8</sup>Il est recommandé d'utiliser le passage à plat et le mode silence lors de l'impression sur un papier supérieur à 105g/m<sup>2</sup>

<sup>9</sup>Nécessite le logiciel Brother