

1-FAMILIENHAUS
FUNK-KLINGELTASTER

Kompakter Funk-Klingeltaster

- Funk-Reichweite bis zu 150 Meter (Freifeld)
- 8 Klingeltöne am Klingeltaster (Sender) wählbar – ermöglicht einfache Unterscheidung bei Verwendung von mehreren Klingeltastern durch verschiedene Klingeltöne
- Lerncode-Codierung zur Vermeidung von Überschneidungen mit ähnlichen Geräten in Ihrer Nachbarschaft
- Hochwertige Kurzhubtaster
- Auswechselbares Namensschild
- Spritzwassergeschützt gem. IP44
- 1x 3V Lithium CR2450 (enthalten)
- Einfache Aufputzmontage
- Temperaturbereich: -20° bis +50°C
- Gehäusefarbe: Weiß matt
- Maße: 86 x 32 x 22 mm (B x H x T)


ZUBEHÖR

- Kompatibel mit allen Modellen der BELL- und FG-Serie von m-e
- Erweiterbar mit max. 3 zusätzlichen Sendern
- Erweiterbar mit mehreren Empfängern
- Funk-Repeater zur Erhöhung der Reichweite (Modell Bell-214 RT)


KLINGELTASTER
mit auswechselbarem Namensschild

SENDER
BELL-218 TX
TECHNISCHE DATEN

MODELL	Bell-218 TX Funk-Klingeltaster (Sender)	Art-Nr. 41290
LIEFERUMFANG	1x Sender (Klingeltaster) inkl. Batterie, 1x Montagematerial	
GERÄT	86 x 32 x 22 mm (B x H x T) •	
VERPACKUNG	120 x 90 x 27 mm (B x H x T) • 80g	
VE	20 Stück • 305 x 175 x 210 mm (B x H x T) • 1,8kg	
STROMVERSORGUNG	Sender: 1x 3V Lithium CR2450 (eingebaut) • Empfänger: 230V / 50Hz	
FUNK-REICHWEITE	Bis 150 Meter (Freifeld) • Frequenz: 434 MHz	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109132829	

PASSEND FÜR

- BELL-System
- FG-Serie

