

## PRODUKTDATENBLATT DALI PRO Sensor Coupler

DALI PRO Sensor Coupler | Sensoren für Lichtmanagementsysteme



### Anwendungsgebiete

- Anbindung von Licht- und Präsenzsensoren in DALI-Systeme
- Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich

### Produktvorteile


- Stromversorgung aus DALI

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	0,10 W
Nennspannung	20 V
Netzfrequenz	0 Hz

### Maße & Gewicht



Länge	118.00 mm
Lochmaßabstand Länge	110,0 mm
Breite	30.00 mm
Höhe	21.00 mm
Produktgewicht	35,00 g

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+50 °C
----------------------------	------------

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI
Anzahl der Steuerausgänge	1
Montageart	Leuchteneinbau/Deckeneinbau

### Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für alle Licht- und Präsenzsensoren aus dem MULTI 3 Programm geeignet
- Geeignet für viele OSRAM DALI Steuersysteme

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity CE
	Advertisements

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321379269	Faltschachtel 1	128 mm x 27 mm x 37 mm	49.00 g	0.13 dm <sup>3</sup>
4008321379276	Versandschachtel 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	1268.00 g	4.12 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.