



SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH2L, In: 315 A, aR, Un DC: 1250 V, Stirnkennmelder

Ausführung		
Produkt-Markename	SETRON	
Produkt-Bezeichnung	SITOR-Sicherungseinsatz	
Ausführung des Produkts	mit geschlitzten Messerkontakten	
Ausführung des Kennmelders	Stirnkennmelder	
Ausführung des Schaltkontakts	Mit geschlitzten Messerkontakten zur Schraubbefestigung M10	
Ausführung des Sicherungseinsatzes	parallele Halbleiterschutzsicherung SITOR, Bauform NH	
Allgemeine technische Daten		
Baugröße des Sicherungssystems gemäß DIN EN 60269-1	NH2L	
Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes	aR	
Spannungsart der Betriebsspannung	DC	
Versorgungsspannung		
Versorgungsspannung	1 250 V	
• bei DC		
Schaltvermögen		
Schaltvermögen Strom	100 kA	
• bei DC gemäß IEC 60947-2 Bemessungswert		
Verlustleistung		
Verlustleistung [W]	63 W	
Verlustleistung [W]	63 W	
• bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol		
• maximal	63 W	
Produktdetails		
Produktbeschreibung	mit Anschraubflaschen, versilbert	
Zubehör im Lieferumfang enthalten	Nein	
Mechanischer Aufbau		
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise senkrecht	
Nettogewicht	990 g	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur während Betrieb	-20 °C	
• minimal		
• maximal	50 °C	
Umweltkategorie	-20 bis +50 bei 95% relativer Feuchte	
Approbationen Zertifikate		
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige

Sonstige

Umwelt

[Bestätigungen](#)[Umweltbestätigung](#)**Weitere Informationen**

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NB1231-4KK11>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NB1231-4KK11>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3NB1231-4KK11](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NB1231-4KK11)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





