

RP5 Ersatzband Ø 5,5 mm

Kabeleinziehsystem für Rohrdurchmesser Ø 16 - 40 mm

Art.-Nr.: **20240** | **20241** | **20242**



VIDEO

RP5

Hier klicken Video

KG 270

PATENTIERT

Hier klicken Produktinformationen

Achtung!
Stromleitend

3-fach verdichtetes Spezialkunststoffband Ø 5,5 mm

Stabspitze:
RG7 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich Ø 7 mm, mit Strang verpresst

Stabende:
RG7 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich Ø 7 mm, mit Strang verpresst

Sehr enger Biegeradius

R = 15 mm

Nahezu bruchfrei, auch bei engsten Radien

R

Gesamtbruchlast 270 kg

Strang + Pressung + Führungsspitze + Öse

KG 270

DATEN			
ART.NR.	20240	20241	20242
LÄNGE	20 m	30 m	40 m
GEWICHT	0,46 kg	0,66 kg	0,86 kg
MASSE mm	35x500x500	45x500x500	55x500x500
EAN-Code	9120045472820	9120045472837	9120045472844
MATERIAL-STAB	dreifach verdichteter Spezialpolyester		
STAB Ø	5,5 mm		
BIEGERADIUS	15 mm		
GESAMTBRUCHLAST	270 kg (auf das gesamte Band)		
ROHR Ø	optimal von 16 mm - 40 mm		

BESCHREIBUNG

Das RP5 Ersatzband Ø 5,5 mm, ein dreifach verdichtete Spezialkunststoffband Ø 5,5 mm. Das Einziehband verfügt über eine noch bessere Schubwirkung als der Glasfaserstab Ø 3 mm und der Reibungswiderstand ist aufgrund seiner punktuellen Auflage nur halb so groß. Die patentierte RG7 - Führungsspitze mit Drallausgleich Ø 5,5 mm (am Bandanfang und am Bandende) ermöglicht das Überwinden engster Radien (Biegeradius 15 mm). Die Gesamtbruchlast von 270 kg bezieht sich auf das gesamte Einziehsystem. Das Kabeleinziehsystem ist nahezu bruchfrei. Das RP5 Ersatzband 40 m kann nicht in der RP5 Box verstaut werden.

Optimales Einsatzgebiet: für Rohre von Ø 16 mm - 40 mm.

Anwendungsfilm: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.

Lieferumfang: 1x RP5 Ersatzband ohne Box, inkl. 2 x RG7 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich (beidseitig verpresst)

VORTEILE

- 50 % weniger Reibungswiderstand
- 270 kg Gesamtbruchlast
- 3-fach verdichtetes Spezialkunststoffband Ø 5,5 mm
- Nahezu bruchfrei auch bei engsten Radien
- 2 x RG7 - Führungsspitze mit Drallausgleich Ø 7 mm

INFORMATION

Kompatibles Zubehör

RP5 - leere Box
Art.Nr.: 30146



Kabelziehstrumpf mit Schnellverschluß

- Ø 4 - 6 mm – Art.Nr.: 20272
- Ø 6 - 9 mm – Art.Nr.: 20273
- Ø 9 - 15 mm – Art.Nr.: 20274

