

Starter-Kit SINAMICS V20 bestehend aus SINAMICS V20 Nennleistung 0,37 kW mit 150% Überlast für 60 Sec. 1AC200-240 V-10/+10% 47-63 Hz Integrierter Filter C1 I/O-INTERFACE: 4DI,2DO,2AI,1AO Feldbus: USS/MODBUS RTU mit eingebauten BOP Schutzarzt IP20/UL open Type Größe: FSAA 68x142x108 (BxHxT) Parameter Loader BOP Schnittstelle V20 BOP SMART ACCESS Die Liefermenge ist auf 3 Stück pro Kunde limitiert.

Weitere Informationen

Industry Online Support (Handbücher, Kataloge, Zertifikate, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/products?mfn=ps&lc=de-WW>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com>