

BD2A-3-1000-WB-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 1000A, N + PE, 4-8 ABGANGSSTELLEN



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Bezeichnung	Schienenkasten für Schienverteilersystem BD2
Produkttyp-Bezeichnung	BD2A-3-1000-WB-2W*
Allgemeine technische Daten	
Konfiguration der Stromschienen	L1,L2,L3,N
Spannung	
Isolationsspannung (Ui)	
<ul style="list-style-type: none"> • bei AC Bemessungswert • bei DC Bemessungswert 	690 V 800 V
Betriebsspannung bei AC	
<ul style="list-style-type: none"> • bei 50 Hz Bemessungswert maximal • bei 60 Hz Bemessungswert maximal 	690 V 690 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP52
Hauptstromkreis	
Betriebsfrequenz Bemessungswert	
<ul style="list-style-type: none"> • minimal • maximal 	50 Hz 60 Hz
Betriebsstrom	
<ul style="list-style-type: none"> • für Stromkreis 1 bei AC bei 50 Hz Bemessungswert maximal • für Stromkreis 1 bei AC bei 60 Hz Bemessungswert maximal 	1 000 A 1 000 A
Erscheinungsbild	
Farbe	lichtgrau
Produktdetails	
Produktbestandteil Brandabschottung	Nein
Anzahl	
Anzahl der Leiter	5
Anzahl der Leiter ohne PE	4
Anschlüsse	
Leiterquerschnitt des (PE)N	699 mm ²
Abgangsstellen	
Anordnung der Abgangsstellen	beidseitig
Abgangsstellenabstand	0,5 m
Anzahl der Abgangsstellen maximal	8
Mechanischer Aufbau	
Höhe	126 mm
Breite	167 mm

Länge	<ul style="list-style-type: none"> • des Schienenkastens kundenspezifisch minimal • des Schienenkastens kundenspezifisch maximal 	<p>1,26 m</p> <p>2,24 m</p>
Befestigungsart	Decke / Wand	
Einbaulage des Schienenkastens	horizontal hochkant, horizontal flach, vertikal	
Material der Stromschiene	Aluminium	

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung



Weitere Informationen

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=BVP:261532>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/BVP:261532>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:261532

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

letzte Änderung:

26.10.2023

