

## RAFIX 16, Gruppenanschlussstecker



### Haupt- / Anwendungsgebiete

- › Messen-Steuern-Regeln
- › Elektrotechnik
- › Maschinen- und Anlagenbau
- › Industrie-Roboter

### Spezielle Features

- › passend für RAFIX 16 Schaltelemente mit Steckanschluss

## Beschreibung

Anschlusszubehör für RAFIX 16 Schaltelemente.

Ermöglicht ein gleichzeitiges Anschließen sämtlicher Anschlüsse eines Schaltelementes. Bestückbar mit Flachsteckhülsen 2,8 mm breit.

## Technische Daten

### › Allgemein

Arbeitstemperatur, min.	-25 °C
Arbeitstemperatur, max.	70 °C
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	6 g
MOQ Auftrag	50 Stück
RoHS konform	ja
REACH konform	ja

### › Einbaumaße

Außenmaß Länge	23,2 mm
Außenmaß Breite	21,8 mm
Außenmaß Höhe	20 mm

### › Mechanische Kennwerte

Befestigung	Verrasten
Anschluss rückseitig	Flachsteckanschluss 2,8 x 0,8

### Direkte Links

- › [RAFI eCatalog](#)