

LogiLink®

## Commutateur HDMI 8K/60 Hz, 2 x 1, HDCP / HDR / VRR / CEC

Permet la commutation intelligente entre deux sources de signaux HDMI sur un écran !

- conforme à HDMI 2.1 avec une bande passante de 12 GBit/s à 1200 MHz par ligne (48 GBit / s au total)
- entrée : 2x port HDMI-A femelle, 1x port Micro USB femelle
- sortie : port HDMI-A femelle
- prend en charge l'Ultra HD 8K/60 Hz YUV 4:4:4 et le Full 3D
- prend en charge Deep Color 36 bit (12 bit par canal)
- conforme à HDCP 2.3
- prend en charge les fonctionnalités DDC, HDR, VRR, ALLM, QFT et CEC
- prise en charge de l'audio non compressé comme LPCM7.1
- supporte les données audio compressées telles que DTS, Dolby Digital (y compris DTS-HD Master Audio™ et Dolby TrueHD)
- boîtier ABS
- dimensions : (L)97 x (P)44,8 x (H)14,5 mm
- câble de chargement Micro USB-B inclus

### Exemples d'utilisation:

- permet une commutation confortable entre 2 sources d'entrée HDMI (caméra vidéo, lecteur DVD/Blu-ray, console de jeu, boîtier de streaming, etc.)



Commutateur HDMI 8K/60 Hz

Produit	Modèle	Ports	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Commutateur HDMI 8K/60Hz		2 x 1	noir	HD0058	11117658