



## Passiver DisplayPort auf HDMI-Adapter

DisplayPort-Stecker / HDMI-Adapterbuchse, 1080p@60Hz, schwarz

Part No.: [151993](#)

EAN-13: 0766623151993 | UPC: 766623151993

---

### Zum Anschluss einer DisplayPort-Quelle an ein HDMI-Display

Dieser Manhattan DisplayPort Adapter ermöglicht den schnellen, einfachen und praktischen Anschluss von Zuspieldgeräten mit DisplayPort-Ausgang an Monitore, Fernseher oder Beamer mit HDMI-Eingang. Full HD/1080p-Auflösungen werden verlustfrei übertragen und das ganze ohne Treiberinstallation, Netzteil oder Konfiguration.

#### Merkmale:

- Konvertiert ein DisplayPort-Signal in ein HDMI-Signal
- Liefert ein hochwertiges Signal – ideal für den Anschluss einer DisplayPort-Quelle an ein HDMI-Display
- Unterstützt Deep Color, Anwendungen mit 10,8 Gbit/s Bandbreite und Auflösungen bis zu 1920x1200@60Hz
- Kompaktes Design vereinfacht den Anschluss und verhindert Kabelgewirr
- 10 Jahre Garantie

#### Spezifikationen:

#### Standards und Zertifikate:

Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie [www.manhattanproducts.de](http://www.manhattanproducts.de).  
Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfältigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.

- UL 20276
- DisplayPort v1.1
- FCC
- CE
- HDCP

#### Anschlüsse

- 1 x DisplayPort 20-pol. Stecker
- 1 x HDMI 19-pol. Buchse
- Vergoldete Kontakte
- Vergossenes PVC

#### Allgemein

- Unterstützt 8-bit- und 10-bit-Deep Color
- 10,8 Gbit/s Bandbreite
- Max. Auflösung: 1920 x 1200, 1080p@60Hz
- Unterstützt AUX-Kanal (Zusatzkanal), 1 Mbit/s
- Unterstützt 1 Lane, directional, 4 Leitungen
- Passiv

#### Physische Daten

- Länge: 7 x 2.2 x 1,4 cm
- Gewicht: 14 g

#### Systemvoraussetzungen:

- Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11 oder Linux oder Mac 9.x/10.x oder höher

#### Lieferumfang

- Passiver DisplayPort auf HDMI-Adapter



