

SITOR-Sicherungseinsatz, mit Einbauhalterung, In: 50 A, gR, Un AC: 1000 V, Un DC: 250 V, Stirnkennmelder



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	SITOR-Sicherungseinsatz
Ausführung des Produkts	mit Einbauhalterung
Ausführung des Kennmelders	Stirnkennmelder
Ausführung des Schaltkontakts	korrosionsfrei, versilbert
Ausführung des Sicherungseinsatzes	Sicherungen für Spezialanwendungen
Allgemeine technische Daten	
Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1	sonstige
Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes	gR
Wechselastfaktor (WL)	0,85
Versorgungsspannung	
Spannungsart	AC/DC
Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert	50 A
Versorgungsspannung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei AC / Bemessungswert</li> <li>• bei DC</li> </ul>	1 000 V 250 V

Schaltvermögen		
Schaltvermögen Strom		
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60947-2 / Bemessungswert</li> </ul>	100 kA	
Verlustleistung		
Verlustleistung [W]	20 W	
Verlustleistung [W]		
<ul style="list-style-type: none"> <li>bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol</li> </ul>	20 W	
<ul style="list-style-type: none"> <li>maximal</li> </ul>	20 W	
Produktdetails		
Produktbeschreibung	keine Unverwechselbarkeit	
Zubehör / im Lieferumfang enthalten	Sicherung mit Einbauhaltung für SITOR Thyristorsätze 6QG11	
Mechanischer Aufbau		
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise senkrecht	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		
<ul style="list-style-type: none"> <li>minimal</li> </ul>	-20 °C	
<ul style="list-style-type: none"> <li>maximal</li> </ul>	50 °C	
Umweltkategorie	-20 bis +50 bei 95% relativer Feuchte	
Approbationen Zertifikate		
Referenzkennzeichen		
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß DIN EN 61346-2</li> </ul>	F	
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 81346-2:2009</li> </ul>	F	
allgemeine Produktzu-	Prüfbescheinigungen	sonstiges
lassung		
	<a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a>	<a href="#">Sonstige</a>
UR		
Weitere Informationen		
<b>Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)</b>		
<a href="http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge">http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge</a>		
<b>Industry Mall (Online-Bestellsystem)</b>		
<a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NE4117-5">https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NE4117-5</a>		
<b>Service&amp;Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)</b>		
<a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NE4117-5">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NE4117-5</a>		
<b>Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)</b>		
<a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NE4117-5">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NE4117-5</a>		
<b>CAX-Online-Generator</b>		
<a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>		
<b>Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)</b>		
<a href="http://www.siemens.de/ausschreibungstexte">http://www.siemens.de/ausschreibungstexte</a>		



