

# Smart Home Wandtaster 2-fach



<b>Materialnummer</b>	99921820
<b>EAN Code</b>	40479761 17741
<b>Hersteller</b>	eQ-3 AG
<b>Zuordnung zu Endgerätegruppe</b>	IT, BBFN, CE
<b>Material / Werkstoff</b>	
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Länge x Höhe x Breite</b>	86 x 86 x 22 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 63 g
<b>Kategorisierung Ladeprodukte</b>	
<b>Anschlussmöglichkeiten (Connector)</b>	
<b>Ladeprodukte</b>	
<b>Produktkategorie Headset / Audio</b>	
<b>Anschlussmöglichkeiten (Connector)</b>	
<b>Headset / Audio</b>	
<b>Tragekonzept Headset / Audio</b>	
<b>Bluetooth Profile</b>	
<b>Zertifizierungen / Merkmale</b>	
<b>Bemerkung zur Zertifizierung</b>	
<b>Speicher</b>	
<b>Lieferumfang</b>	Bedienungsanleitung in D und GB, 2 LR03 (Micro/AAA), Wippe, Rahmen 1-fach, Montagematerial (2 x Schrauben, 2 x Dübel, 2 x Klebestreifen, Montageplatte)

## KEY-FEATURES

- steuert Energiesparmodus und Licht
- Frei platzierbar durch Anschrauben oder Kleben
- Zur Aufputzmontage
- Energiespar-Einstellungen und Licht per Wandtaster starten
- Integration in bestehende Schalterserien unkompliziert möglich
- Einfache Einrichtung und Steuerung durch die Smart Home App von der Telekom in Kombination mit der QIVICON Home Base



**ERLEBEN, WAS VERBINDET.**

# Smart Home Wandtaster 2-fach

---

## ALLGEMEINE PRODUKTBESCHREIBUNG

---

- Kurzbezeichnung des Herstellers: HM-PB-2-WM55-2
- Wandtaster mit Wippe und Rahmen
- Signal-LED signalisiert das Senden bzw. Bestätigen und dient zur Ausgabe von Fehlermeldungen
- Einfache Integration in bestehende Schalterserien folgender Hersteller:  
Berker (S.1, B.1, B.3, B.7 Glas), GIRA (System 55, Standard 55, E2, E22, Event, Esprit), Merten (1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Arc, M-Star, M-Plan), JUNG (A 500, AS 500, A plus, A creation) und ELSO (Joy)
- Montage auch im mitgelieferten Wechselrahmen möglich
- Frei platzierbar durch Anschrauben oder Ankleben
- Mögliche Bedienfunktionen sind schalten (an/aus) und dimmen (hell/dunkel)

### Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 3V
  - Typ. Freifeldreichweite: bis zu 100m
  - Funkfrequenz: 868,3 MHz
  - Maximale Stromaufnahme: 30 mA
  - Batterien 2 LR03 (Micro/AAA)
  - Batterielebensdauer ca. 5 Jahre (Alkaline Batterien)
  - Schutzart: IP 20
  - Abmessung (B x H x T):  
ca. 86 x 86 x 21,5mm (mit Wechselrahmen)  
ca. 55 x 55 x 21,5mm (ohne Wechselrahmen)
- 



**ERLEBEN, WAS VERBINDET.**