



Multi-Telefon mit
Farbmonitor
HTV 840-02 W
200042108-00

Produktbeschreibung

Multi-Telefon mit eingebautem TFT-Farbmonitor 8,8 cm, eingebaute Tasten für Licht und Türöffner, 6 integrierte Funktionstasten, programmierbar für die Funktionen Rufen, Fernschalten, Türmatik, Anrufsperrung, Einzel-Concierge, Notruf, Alarmruf etc.

Leistungsmerkmale:

- 8 LED-Anzeigen, programmierbar für Rufanzeige, Beruhigungs-LED bei Notruf, Rückrufforderung, aktivierte Funktionen wie Anrufsperrung, Türmatik, Einzel-Concierge, etc.
- 3 Eingänge, zum Anschluss von Etagen-, Alarmruf, Notruftasten, zur Auslösung von Fernschalt- und Meldefunktionen, zur Anschaltung der eingebauten LED-Anzeigen
- 2 Steuerausgänge als Relaiskontakte mit gemeinsamen Bezugspunkt, programmierbar für die Funktionen Nebensignal, Beruhigungs-LED, potentialfreie Tastenfunktion u.a.
- 6 Grundkonfigurationen ohne Hilfsmittel wählbar
- individuelle Konfiguration mit Hilfe des System-Controllers SCO 740-...
- eingebaute 5-Wege-Steuertaste zur Bedienung des Bildspeichers, Zoom, Helligkeit, Farbsättigung, zur Datum-/Uhrzeiteinstellung sowie zur Steuerung von Schwenk-/Neigekameras
- integrierter Bildspeicher für 28 Bilder
- mit entsprechender SD-Karte erweiterbar auf über 20000 Bilder

Technische Daten

Kontaktart:	2 Schließer 24 V, 1 A
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	106 x 278 x 46

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
HTV 840-02 W	Multi-Telefon mit Farbmonitor	Weiß	E 200042108-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
HH 800-0	Hörgerätekompatibler Hörer	Weiß	E	200087165-00
ZTV 840-0 W	Tischzubehör Video	Weiß	E	200044502-00



Multi-Telefon mit
Farbmonitor
HTV 840-02 W

200042108

Seite 2

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
BTC/BTCV 850-..., HTC/HTCV 811-..., HT/HTV 840-...	Sichtscheibe	Glasklar	E	200029578-00
BTCV 850-...	Schrifteinlage für Tastenfunktionen	Weiß	E	200029576-00
HT 811/840/850/870-... W	Hörer mit Federzugschnur	Weiß	E	200029573-00

Multi-Telefon mit
Farbmonitor
HTV 840-02 W

200042108

Seite 3



Zeichnungen / Montage





Multi-Telefon mit
Farbmonitor
HTV 840-02 W

200042108

Seite 4

Weitere Dokumente

REACH und RoHs Konformität

Zusatzinformation

43,6 kB

herunterladen