

Produktdatenblatt**Anwendung**

DALI-Sequenzermodule zur Speicherung von vier unabhängigen Sequenzen.

Produktbeschreibung

Modul für den Einbau in Schalter- und Hohlraumdosens

Speicher für bis zu 4 Sequenzen

Eine Sequenz kann sich aus beliebigen Befehlsfolgen oder Szenenaufrufen zusammensetzen

Eine Befehlsfolge kann aus bis zu 19 DALI-Befehlen bestehen

Sequenzen können einmalig oder zyklisch ausgeführt werden

Multimasterfähig, es können mehrere Module in einem DALI-Kreis installiert werden

Anschlussklemmen 0,5-1,5²

Stromversorgung über DALI-Bus

Stromaufnahme < 2 mA

Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 0,05 kg

Konfiguration

Die komfortable Software DALI-Cockpit

zur Konfiguration von DALI-Systemen

und zur Überwachung der Kommunikation auf dem DALI-Bus steht auf unserer Website zum Download zur Verfügung:

<https://www.bega.com/dali-cockpit>

Eine Konfiguration ist außerdem auch

per Smartphone und Tablet über die

App BEGA Tool in Verbindung mit dem

Bluetooth-DALI-Gateway 71 075 oder 71 151

möglich.

