

VIDEO-INNENSTATION TOUCH

FÜR VISTUS UND VISTADOOR TÜRSPRECHANLAGEN

- 177 mm (7") kapazitiver Touch-Monitor mit digitalem Bildspeicher für bis zu 100 Fotos mit Datum und Uhrzeit
- Echtglas-Frontpanel mit Touch-Funktion für alle Bedienelemente
- Optische Anzeige für SPRECH- und TÜRÖFFNER-Sensor-Tasten
- IP & App für iOS und Android: Durch die Anbindung Ihres Smartphones können Sie von überall Ihre Besucher sehen, mit ihnen sprechen und sogar die Tür öffnen (sofern Türöffner vorhanden)
- Verbindung zum Router via WLAN
- 16 Klingeltöne: Verbesserter Klang und höhere Lautstärke (einstellbar)
- Alternativ individuelle Klingeltöne im mp3-Format via micro SD-Karte (nicht enthalten)
- Klingel-Lautstärke stufenlos einstellbar
- RUHE-Taster schaltet Klingelton ab (z.B. bei Nachtruhe) – Glockensymbol blinkt rot zur Erinnerung
- MONITOR-Taster (stille Überwachung): Schaltet Kamera an der Außenstation EIN oder AUS
- Bis zu 3 Außenstationen und eine Zusatz-Kamera können von jeder Innenstation angesteuert werden
- Intercom-Funktion: Sprechen von Innenstation zu Innenstation innerhalb einer Wohneinheit
- Einfache Aufputzmontage – Aufbauhöhe nur **19,5 mm** oder Unterputzmontage möglich – Aufbauhöhe dann nur noch **11 mm**
- Anschluss für Etagen Klingeltaster mit eigenem Klingelton zur Unterscheidung von Haus- und Wohnungstür
- Integriertes Funkmodul zur Einbindung von Funk-Türglocken aus der Bell- oder FG-Serie sowie zur Ansteuerung eines CUVEO-Empfängers (z.B. Funk-Lichtschalter) von

IP + APP FÜR
IOS UND ANDROID

ECHTGLAS-FRONT MIT
TOUCH-FUNKTION

BILDSPEICHER-FUNKTION



MP3-FUNKTION
FÜR INDIVIDUELLE
KLINGELTÖNE

GERINGE AUFBAUHÖHE
19,5 mm AUFPUTZ
11 mm UNTERPUTZ

INTEGRIERTES
FUNKMODUL FÜR
FUNK-TÜRGLOCKEN

VISTUS
DOOR COMMUNICATION

**VISTA
DOOR**
SYSTEM



auch in der Farbe
schwarz erhältlich

Individuelle
Klingeltöne
möglich



BENÖTIGTES ZUBEHÖR

- 1x System-Netzteil: min 15V DC/1A z.B. DT-2000 oder ST-1000
- 1x microSD-Karte (optional für eigene Klingeltöne)
- 4-adriges Kabel (min. 0,75mm²)
- Kabellänge max. 100 Meter

ERWEITERBAR

Kompatibel mit allen Komponenten aus den m-e Türsprechanlagen Serien Vistus und Vistadoor.

VISTUS
DOOR COMMUNICATION

**VISTA
DOOR**
SYSTEM

➤ VDV-1107 IP

VIDEO INNENSTATION

MODELL	VDV-1107 IP - W • Art-Nr: 41280	VDV-1107 IP - S • Art-Nr: 41281
LIEFERUMFANG	1x Innenstation mit 7" (177mm) Touch-Monitor (Auflösung: 1064 x 600 Pixel)	
GERÄTE (B x H x T)	220 x 220 x 19,5 mm • Kunststoffgehäuse mit Echtglasfront • Touchfunktion + Sensortouch-Taster	
VERPACKUNG	285 x 270 x 45 mm (B x H x T) • 0,9 kg	
VE	10 Stück • 300 x 295 x 480 mm (B x H x T) • 10,7 kg	
STROMVERSORGUNG	Netzteil 15V DC/1A • ca. 1 Watt (Standby-Betrieb)	
ZUSATZ-INFO	Min. 4 Adern (0,75mm ²) • Max. Kabellänge: 100 Meter • Temperaturbereich: 0°C bis +50°C	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109171040 weiss	4250109171057 schwarz

VIDEO-INNENSTATION TOUCH iP

FÜR VISTUS UND VISTADOOR TÜRSPRECHANLAGEN



Einbindung Ihres Smartphones

Egal, wo Sie gerade sind – durch die Anbindung Ihres Smartphones können Sie von überall Ihre Besucher sehen, mit ihnen sprechen und sogar die Tür öffnen



Ihr Smartphone* als Innenstation

Laden im App Store

ANDROID APP ON Google play

7" TOUCH-MONITOR

- 2mm Echtglas
- Auflösung 1064 x 600 Pixel
- Digitaler Bildspeicher für 100 Fotos
- Individuelle Einstellmöglichkeiten über Onscreen Menü

LICHT-TASTE Schaltet über integriertes Funkmodul z. B. Außenbeleuchtung ein (CUVEO Serie von m-e)



ALARM-TASTE aktiviert einen lauten Alarmton an der Außenstation

RUHE-TASTE Sensortouch

KAMERA-SCHNAPPSCHUSS bei aktivem Monitorbild möglich

MUTE-TASTE Mikrophon abschaltbar, z.B. bei internen Rückfragen

Individuelle Klingeltöne möglich

Aufputzmontage – Einfach vereinfacht...



Rückgehäuse anbringen und Verdrahtung vornehmen



Abdeckung einclippen



zum Schluss Monitoreinheit über magnetische Quick-Snap Arretierung fixieren... fertig!

TÜRÖFFNER-TASTE Sensortouch

SPRECH-TASTE Sensortouch

LAUTSTÄRKE auch während des Gesprächs einstellbar



Laden im App Store



ANDROID APP ON Google play

* SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Mobile Endgeräte:
 Apple: Ab iOS 9 für Apple iPhone und Apple iPad
 Android: Ab 4.3 für Smartphones und Tablets
 Internet: Minimum 1Mbit up/down
 Steuerung über VISTASMART2 App für iOS, Android

ERWEITERBAR MIT

