

Bilancia a gancio PCE-CS 300

| bilancia a gancio leggera ed a buon mercato ideale per uso interno / range di misura massimo 300 Kg | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------|--|-------------------------|--------------------|
| Le presentiamo una bilancia a gancio che ha un range di misura da 300 Kg. con la quale potrà effettuare pesate nella sua azienda. La bilancia a gancio è alimentata tramite batterie. Questa bilancia a gancio ha la funzione di tara e la funzione somma. La bilancia è consegnata con il gancio ed un comando a distanza. La solida struttura la rende adatta sia per l'uso quotidiano così come nel settore industriale, commerciale, che per il trasporto o l'alimentazione. La bilancia a gancio è consegnata già tarata dalla fabbrica e pronta per l'uso. Se lo desidera, può richiedere una taratura di laboratorio con certificato ISO (costo aggiuntivo) per rispettare la ISO 900x. | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Display LED da 20 mm retroilluminato, ben visibile in ogni condizione di illuminazione - Telecomando a raggi infrarossi fino a 10 m di distanza - Grado di protezione IP 54 - Alimentazione mediante 4 batterie (AA) | | | <ul style="list-style-type: none"> - Funzione Data Hold, il display si "congela" azionando il tasto - Grillo in acciaio inox, gancio di zinco - Max. sovraccarico ammesso 400 %, K= 4) - Certificato ISO opzionale | | |
| Specifiche tecniche | | | | | |
| Modello | Range di misura [kg] | Peso minimo [kg] | Risoluzione [kg] | Riproducibilità [kg] | Peso netto [kg] |
| PCE-CS 300 | 300 | 2.0 | 0.05 | 0.05 | 4.0 |
| Protezione | | | IP 54 (protezione contro polvere e schizzi d'acqua) | | |
| Tara | | | si, su tutto il range | | |
| Tempo di stabilizzazione | | | < 10 s | | |
| Sovraccarico massimo | | | 150 % | | |
| Display | | | LED da 20 mm | | |
| Alimentazione | | | 4 batterie AA | | |
| Telecomando | | | per tutte le funzioni | | |
| Contenuto della spedizione | | | | | |
| 1 x bilancia a gancio PCE-CS 300, 4 x batterie da 1,5 AA, 1 x caricatore, 1 x telecomando a raggi infrarossi (batterie comprese), 1 x grillo, 1 x gancio e istruzioni per l'uso. | | | | | |