

# FMM 5

## Einsatzbereiche

- Universalgerät für DC, AC Spannung, DC Strommessung Widerstand,
- Transistor hFE, Dioden und Durchgangsprüfung
- Licht (Helligkeit-Messung)
- Schallpegelmessung
- Luftfeuchtigkeit und Temperaturmessung
- Überlastschutz



## TECHNISCHE DATEN

Multi-Meter	Max. Bereich
Gleichstrom Spannung (DC)	600V
Wechselstrom Spannung (DC)	600V
Gleichstrom (DC)	10A
Widerstand	20M
Umwelt	
Licht (Helligkeit)	20,000 Lux
Schallpegel	100 dB
Luftfeuchtigkeit	95 % RH
Temperature	-20°C bis +200°C
	-20°C bis +1300°C
	1400°F
Abmessungen	121 x 60 x 50 mm
Gewicht	0,28 kg

## LIEFERUMFANG

Batterie, Etui, TP-300, Messkabel