

A9336117

Batteriefach-Set, 3 x AA

Zum direkten Einbau in Frontplatten oder Gehäusewände. Einfacher Batteriewechsel. Batteriefachdeckel wahlweise rast und/oder schraubbar.

Montage: Mit Halter von innen verschraubt. Alternativ mit Klebefolie auf Anfrage. Empfehlenswert für Wandstärke 3 mm, bei der eine Vertiefung von 1,5 mm nötig ist, damit das Batteriefach bündig zur Wandoberfläche abschließt. Bei größeren Wandstärken muss die Vertiefung oder die Schraubenlänge entsprechend angepasst werden.

Lieferumfang

1 Batteriefach, 1 Batteriefachdeckel + M3-Schraube, 1 Halter, 2 Dichtungen, 1 Kontaktfedern-Set, vernickelt, 4 selbstformende Schrauben



TECHNISCHE DATEN

Material	ABS (UL 94 HB)	Länge	93 mm
Schutzart	IP 54	Breite	69 mm
Farbe	grauweiß RAL 9002	Bitte die Maße an aktuellen Teilen abnehmen. Diese unterliegen material- und produktionsspezifischen Fertigungstoleranzen.	
Standards	RoHS konform, REACH konform		

Die Schutzangaben beziehen sich auf Leergehäuse (ohne Modifikationen) unter Einhaltung der Normbedingungen nach EN 60529.

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.