

Repeater voor gebruik in RF-installaties met onvoldoende reikwijdte

410-00535

4 jaar
garantie

De repeater wordt gebruikt in installaties met onvoldoende reikwijdte en heeft twee werkingsmodi: cascade (cascade) en gedefinieerde modus (defined).

Bij gebruik van maximaal drie repeaters in cascade modus kan het bereik tot 3 keer worden vergroot.

In de gedefinieerde modus kunnen maximaal 32 bedienpunten worden aangeleerd.

Een indicieled knippert wanneer een commando ontvangen of doorgestuurd wordt.

De repeater werkt niet voor motorsturing en dimmers (omdat je de toets gedurende langere tijd moet ingedrukt houden).

Technische kenmerken:

afmetingen: B48xH48xD25 mm (zonder antenne);

voedingsspanning: 230 V~



Technische gegevens

Repeater voor gebruik in RF-installaties met onvoldoende reikwijdte

- Niet compatibel met de draadloze bridge
- Communicatieprotocol: Easywave
- Werkfrequentie: 0.8683 GHz
- Gewicht: 40 g
- Afmetingen (HxBxD): 25 x 48 x 48 mm
- Markering: CE

