



Volt Stick

mit Sicherheits Handschutz
Art. Nr. 815-042
Art. Nr. 660-642



SAGAB

Volt Stick ist ein Testinstrument, das ohne metallischen Kontakt eine Wechselspannung in Kabeln, Steckdosen, Schaltern usw. anzeigt.

Anwendungsbeispiele:


- Lokalisieren von Kabelbruch außerhalb der Isolierung (siehe Warnung)
- Auffinden defekter Sicherungen in Sicherungskästen und -zentralen
- Unterscheiden zwischen Phasen- und Nulleiter bei ein- und dreiphasigen Anlagen
- Identifizieren von stromführenden Kabeln in Anschlußkästen
- Kontrollieren von aktivierten Schaltern
- Lokalisieren von defekten Lampen in Reihenschaltung (z. B. Weihnachtsbaumbeleuchtung)

Anweisung:

Die Spitze des Volt Sticks an den zu prüfenden Gegenstand halten. Sicherungen durch das Glas am Sicherungshalter kontrollieren. Bei Feststellung von Wechselspannung leuchtet die Spitze kräftig rot auf.

Warnung:

Runde Kabel haben oft verdrehte Leiter. Den Volt Stick ein paar Dezimeter am Kabel entlang führen, um sicherzustellen, daß der Phasenleiter möglichst nahe an die Spitze herankommt. Sicherungen im Dreiphasensystem können nur bei abgeschalteten Maschinen überprüft werden. Sonst kann die Spannung über Umwege zur defekten Sicherung gelangen, so daß eine Anzeige unmöglich wird. Bestimmte schwarze Gummikabel haben Isolierungen mit hohem Kohleanteil, dadurch wird eine Anzeige durch die Isolierung hindurch erschwert bzw. unmöglich gemacht. Abschirmte Kabel können nicht geprüft werden.



Technische Daten:

Spannung: 230-1000 VAC
Anzeige in ca. 4 mm Abstand von einem Leiter
Empfindlichkeit: 230 VAC
Stromversorgung: 2 Stück AAA (LR03), in der Lieferung enthalten
Umgebungstemperatur: -20 - +40°C
Gewicht: 40 g
Maße: Länge 138 mm, Durchmesser max. 18 mm
Material: Radlifen-S HS(a), BE170MO

Den Volt Stick vor der Benutzung immer erst mit einer bekannten Spannung testen.



Volt Stick ist ein Produkt der
SAGAB Electronic AB
www.sagabelectronic.se



Volt Stick®




mit Sicherheits Handschutz Wechselspannungsprüfer

- Berührungsfrei
- Für Profis geeignet, von Profis hergestellt

Für den schnellen Test. Das Instrument, das man immer griffbereit in der Jackentasche hat. Zum schnellen und sicheren Aufspüren von Wechselspannungen an Kabeln, Steckdosen, Sicherungen, u.s.w.

Einschliesslich Batterien



IEC 61010-1

CAT III
1000 V



0470



Volt Stick®

EEs IB IIC T4
Nemko GSATEX 1456
ONV type batteries
DURACELL MN2400 LR03/AAA
DURACELL Plus FC2400 LR03/AAA
Tomita LR03GP-FOS AAA
SAGAB SE-317/22 Bolebygd

188 mm